


Artikel-Nr.: 20510027

Besondere Ausstattungsmerkmale:



- Kaskadierfähige Multischalter zur Verteilung von 16 Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high, Sat-Positionen A/B/C/D von jedem Receiver aus durch DiSEqC™-Steuerung
- Bei Steuerung ohne DiSEqC™ ist eine Umschaltung horizontal/vertikal, low/high von Sat-Position A, mit Tone Burst zusätzlich Sat-Position A/Position B möglich
- Integrierter Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat-Bereich
- Integrierte Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung
- Empfangsmöglichkeit des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver
- Terrestrischer Bereich: 5-862 MHz passiv
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- Fernspeisemöglichkeit über die Eingänge horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).
- Für die Innenmontage
- Multischalter für acht Anschlüsse, mit integriertem Netzteil
- Niedrige Leistungsaufnahme durch hocheffizientes, kurzschlussfestes Schaltnetzteil und Stromsparkonzept (jeder einzelne Multischalterzweig wird vom angeschlossenen Receiver versorgt und mit dem Ausschalten des Receivers abgeschaltet)
- Erweiterungsfähig mit EXR 1718



Hersteller: Kathrein

EXR 1708

Produktinformationen "EXR 1708"

Multischalter 17 auf 8, Eingänge - 1 x 5-862 MHz u. 16 x 950-2150 MHz - kaskadierbar - F-Anschlüsse - DiSEqC-Steuerung - integriertes Netzteil: 18 V/1500 mA

Typ:	EXR 1708
Bestell-Nr.:	20510027
Teilnehmeranschlüsse:	8
Eingänge:	1 x terr. / 16 x Sat-ZF
Frequenzbereiche:	5-862 / 950-2150 MHz
Durchgangsdämpfung:	- / - dB
Anschlussdämpfung ¹⁾:	10 -> 13 / 5 -> 0 dB
Entkopplung horiz./vert.:	- / 25 dB
Entkopplung Teilnehmer:	25 / 25 dB
Entkopplung Stamm:	- / - dB
Max. Ausgangspegel ²⁾:	- / 112 dB μ V
Steuerung mit DiSEqC™:	Vert./horiz., low/high, Pos. A/B/C/D
Steuerung ohne DiSEqC™ - mit 14/18 V und 0/22 kHz - mit Tone Burst:	Vert./horiz., low/high (Pos. A) Pos. A/B
Stromaufnahme/Teilnehmer:	30 mA
Zulässiger Eingangsspannungsbereich:	198-253 V
Eingangsnennspannung:	230 (47-63 Hz) V
Eingangsnennleistung bei 0-/600-/1500-mA-Last:	0,4/13,4/32 W
Spannung sekundär ³⁾:	18 V
Max. Fernspeisestrom gesamt ³⁾:	1500 mA
Schutzklasse/Schutzart:	II (schutzisoliert)/IP 30
Max. zul. Fernspeisestrom pro Stamm:	- mA
Anschlüsse:	F-Connectoren
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T) ohne F-Buchsen:	249 x 388 x 45 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (5)/1,7 St./kg

¹⁾ Frequenzabhängige Dämpfung

²⁾ Nach EN 60728-3, 35-dB-IMA

³⁾ Über die Eingänge horizontal low

Mehr Bilder zu "EXR 1708"

