

Inklusive
Fernbedienung

2 JAHRE**
GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

**BESSER
MADE IN
GERMANY**



CABLESTAR 400 inkl. Fernbedienung

Stereoradio für unverschlüsselte digitale Radioprogramme via Kabel

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139435	schwarz	0010/3943	4.09 kg	3.13 kg	38.00 x 13.50 x 18.00 cm	48.00 x 18.50 x 21.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von unverschlüsselten, digitalen
Radioprogrammen via DVB-C
Hochwertiges OLED-Display

Uhrzeitanzeige
Favoritenliste mit bis zu 20
Lieblingssendern

Audiosystem "powered by ELAC", 2 x 10 W
Unterstützt das Audio-Codierformat AAC-
LC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja
Systemleistung : 20 W (RMS)
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W
ELAC-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja
IEC (in) : Ja
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja
Wecktimer : Ja
Snooze-Funktion : Ja

DECODER

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II,
AAC

DISPLAY

Typ : OLED

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel
Kabel (DVB-C) : 1

TUNER - KABEL

Frequenzbereich : 50 ... 858 MHz
Demodulation : 64 / 256 QAM
Symbolrate : 2 ... 7 Mbaud
FEC : Reed-Solomon (204, 188)

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

AAC : Ja (ab SW V00.17)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteil : DC 12V / 3000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

CABLESTAR 400, Fernbedienung, Netzteil,
Bedienungsanleitung