8451V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2



SB2

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

8451V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2

Einfamilienhauskit Quadra mit Mini Handsfree Wi-Fi, SB2 Video Kit. Dieses Kit ist im Auslieferungszustand komplett auf Adresse 1 voradressiert und muss lediglich installiert und elektrisch angeschlossen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Klingeltaste via DIP Schaltercode zu teilen oder zu vierteln und dieses Kit durch Erweiterung weiterer Innenstationen, Audio oder Video, in ein Zweifamilienhaus oder Vierfamilinehaus Kit umzuwandeln. Es können maximal 4 Innenstationen Audio oder Video pro Teilnehmer installiert werden. Der Mini HF WiFi ist mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht die Innenstation mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit der Innenstation verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Dieses Kit besteht aus: 1x Türstation Quadra Art. 4893M zur Aufputzmontage, 1x Netzteil Art. 1209, 1x Mini Handsfree WiFi Innenstation Art. 6741W, Abzweigklemme Art. 1214/2C und Abschlusswiderstand Art. 1216. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung der Türstation Quadra um 25Â° verändert werden.

AWARDS

8451V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2

KIT PRODUCT



4893M TÜRSTATION QUADRA,HANDYCAP,MECHANISCHE TASTEN.SB2

Türstation Serie Quadra SB2 zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten über Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LEDÂ´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über Art. 1209. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25Â° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

WESENTLICHE MERKMALE - 4893M

Typ:	Monoblock
Art der Verkleidung:	Aluminium-Druckguss
Audio-/Videosystem:	Ja
Wandmontage:	Ja
Sensortyp:	1/4" CMOS
Objektivgröße (mm):	2,1
Diagonaler Betrachtungswinkel (°):	100
Min. Farb-Beleuchtungsstärke Farbe (lux):	0,1
Horizontale Auflösung (TVL):	550
Signal-Rausch-Verhältnis SNR (dB):	48
Max. Stromaufnahme (mA):	250
Klammern:	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Tastenruf:	Ja
Tasten insgesamt:	4
Lautstärkeregelung Mikrofon:	Ja
Lautstärkeregelung Lautsprecher:	Ja
Temperaturbereich (°C):	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit RH (%):	25 ÷ 75
IP-Schutzart (IP-Code):	IP54
Vandalismusschutz (IK-Code):	IK08
Farbe der Hinterleuchtung:	Weiß

Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 7 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale, Ruftonabschaltung, Menüaufruf sowie Menüsteuerung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Zusätzlich ist der Mini HF WiFi mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Smartphone mittels Smartregistrierung mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.



6741W INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2

Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 7 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale, Ruftonabschaltung, Menüaufruf sowie Menüsteuerung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Zusätzlich ist der Mini HF WiFi mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu

verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.

8451V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2

ALLGEMEINE DATEN - 6741W

Produkthöhe (mm):	160
Produktbreite (mm):	115
Produkttiefe (mm):	22
Produktgewicht (g):	400
Produktfarbe:	Weiß RAL9003
Material:	ABS
Montage auf Tischkonsole:	Ja, mit einem speziellen Zubehör



1209 NETZGERÄT QUADRA, 1 STEIGER, SB2

Netzgerät mit überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit und Quadra-Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

WESENTLICHE MERKMALE - 1209

Netzspannung (VAC):	110÷240
Eingangsstecker:	Anschlussklemmenbrett
Zu montieren auf DIN-Schiene:	Ja
Anzahl DIN-Module:	6
Max. Stromabgabe (A):	1,2



1216 ABSCHLUSSWIEDERSTAND SIMPLEBUS/SIMPLEBUS-KIT SYSTEM

Wird als Zubehör im Mixernetzgerät 4888C geliefert. Am Ende des Linienabzweigers 1214/2C oder 1215 nach den Angaben der technischen Dokumentation zu montieren, um die Verteilung der Signale zu optimieren. Abmessungen_ 20x20x20mm

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

8451V


EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2

ACCESSORIES



4791 ADAPTERPLATTE FÜR QUADRA

Türstation für UP-Installation der Außensprechstelle Quadra mit 1 und 2 Modulen Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen 137x236 mm.



4792 REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU

Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.



4793MB FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.




4793MC FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.



4793MA FRONTBLENDE ALUMINIUMFARBEN FÜR QUADRA MIT TASTEN

Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Aluminium



1217 NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION QUADRA

Das Kit enthält 10 Bogen selbstklebender Namensschilder.

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

8451V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2

ACCESSORIES



1235A SOFTWARE ZUM BEDRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN

Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.



6710 GRUNDPLATTE, INNENSTATION VIDEO MINI UND MINI HF

Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm.



6720 Zub. externer Kabel MINI HF. S2

Wandhalterung für Monitor Mini mit Freisprechfunktion, die zur Durchführung externer Kabel dient.



6732 TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI HANDSFREE

Tischkonsole für die Umwandlung des Monitors Mini mit Freisprechfunktion in ein Tischgerät. Mit 2 Meter langem Kabel, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlussteil oder an einem Kontaktelement der Serie für den Wohnbereich. Abmessungen: 140X190X140Â mm.



1209 NETZGERÄT QUADRA, 1 STEIGER, SB2

Netzgerät mit überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit und Quadra-Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

1229A ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2

Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

8451V

EINFAMILIENHAUSKIT QUADRA MIT MINI HF WI-FI. SB2

ACCESSORIES



1256 RELAIS, DIGITAL 10A, SB2

Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).



1404 TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2

Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von Simplebus 2 Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).



1405 TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2

Türumschaltgerät Audio/Video für digitale 2-Draht-Systeme SB2 auch im Modus Simplebus 2. Für die Verwendung in Anlagen mit maximal 2 Eingängen der Türstation Serie Quadra. Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 35x90x58mm (2 DIN-Module).



1409 KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2

Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 3 Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste der Innenstation. Es besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu drei separaten, analogen Videokameras, welche mit eigener Spannungsversorgung ausgestattet sind. Zur Verwendung in Simplebus 2, 2-Draht-Systeme und QuadraKit Systemen (SB2). Versorgung 12V Wechselspannung (Art. 1200) oder 20V Gleichspannung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.