

Akku- Pendelhubstichsäge DJV185RF1J

18V • 135 mm • 800-3.000 min⁻¹

Leistungsfähige Akku-Pendelhubstichsäge mit dimmbarer LED-Beleuchtung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Inkl. Dimmfunktion für Arbeiten Überkopf: Durch Halten des Standby-Schalter kann die LED-Helligkeit eingestellt werden. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.000 min⁻¹ eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 23 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm in Holz sowie 10 mm in Stahl.



LXT **BL** **SOFT** **XPT**
MOTOR NO LOAD EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Maschinenkategorien	Sägen
Antriebsart	Akku
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Max. Ausgangsleistung	400 W
Leerlaufhubzahl	800 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	10,3 m/s ²
K-Wert Vibration	1,7 m/s ²

EAN 0088381780407

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- LED-Arbeitslicht
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Werkzeuglose Arretierung des Sägeblattes, kann mit einer Hand eingesetzt oder ausgeworfen werden
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Leistungsstarker und wartungsfreier bürstenloser Motor



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413F05-1
Absaugstutzen



457867-1
Gleitschuh Kunststoff



458191-5
Schutzabdeckung



783201-2
Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821551-8
MAKPAC Gr. 3



8357K1-6
Tiefziehteil

A-85628 (2x)
Stichsägeblatt B-10



A-85737 (2x)
Stichsägeblatt B-22



A-85793 (2x)
Stichsägeblatt BR-13



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B
Akku BL1830B



DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



Service

Bedienungsanleitung

