



NEU

Außenstation Video 2-fach Busch-Welcome® IP

Funktionen im Überblick

- Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
- HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
- Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
- Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040).
- Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
- Tastenmodul hinterleuchtet.
- Integrierter Entnahmesensor (Meldet einen Alarm im Smart Access Point, sobald das Gerät aus der Dose entnommen wird).
- Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
- Zur Aufputzmontage mit 41383S--03.
- Zur Unterputzmontage mit 41383F--03.
- Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
- Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
- Alternative Stromversorgung 24 Volt DC, 330 mA.
- Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
- Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
- Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
- Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
- Anschlussmöglichkeit für externen Türtaster für die Türöffnung.
- Schlagschutz: IK07.
- Frontplatte aus 3 mm Edelstahl.
- Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
- Entnahmewerkzeug liegt bei.
- Schutzart Gerät: IP 54
- Temperaturbereich Gerät: -40 °C - 55 °C
- Maße (H x B x T): 277 mm x 135 mm x 18 mm

Bestelldaten

Artikel-Nr:	H81381P2-S-03
Bestell-Nr:	2TMA130010X0020
EAN:	6955891810532
Zolltarifnummer:	85177000
Preisgruppe:	23
Preis:	1.555,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montageanleitung](#)
- » [Produkthandbuch](#)
- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Anwendungsfilme

- » [Wie setze ich eine Außenstation zurück](#)
- » [Wie vergebe ich die Adressen für die Klingeltasten](#)