Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation.**

Für die Installation sind folgende Fachkenntnisse erforderlich: • die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern;


Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken; • Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung; • Auswertung der Messergebnisse; • Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen; • IP-Schutzarten;

• Einbau des Elektro-installationsmaterials; • Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)

Schutzkontakt-Steckdose für die Unterputzmontage in trockenen Räumen, ausschließlich für starre Leiter geeignet.

Notwendiges spannungsisoliertes Werkzeug:
Zweipoliger Spannungsprüfer, Schraubendreher, Abisolierzange

Anschlussskizze:



Schutzkontakt-Steckdosen dürfen nur von einer Elektro-Fachkraft installiert werden!

Schalten Sie vor Beginn der Installation die Spannung über die Sicherung ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten ab! Prüfen Sie die Leitung mit einem zweipoligen Spannungsprüfer auf Spannungsfreiheit.

Notwendiges Zubehör:
Montierte Einbaudose

1. Schutzkontakt-Steckdosen-Abdeckung abschrauben.
2. Aderenden auf eine Länge von 11mm abisolieren.
3. Leiter und Neutralleiter jeweils an den äußeren Klemmen anschließen. Dazu das Aderende in die Klemme einschieben.

Zum Lösen der Einzeladern die Entriegelung der Klemme niederdrücken.
4. Den grüngelben Schutzleiter (PE) an die mittlere Klemme, gekennzeichnet mit ⏚, anschließen.
5. Schutzkontakt-Steckdose in der montierten Einbaudose ausrichten und mit den Spreizkrallen oder den Dosenschrauben befestigen.
6. Schutzkontakt-Steckdosen-

Abdeckung festschrauben.
7. Spannung wieder einschalten.
8. Einwandfreie Funktion mit einem zweipoligen Spannungsprüfer überprüfen.

WEEE-ENTSORGUNGS-HINWEIS

Gebrauchte Elektro- und Elektronik-geräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden.

Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr

nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHENPARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris
• Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de

• Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

04.20

Warnhinweis
– nach Norm VDE 0620-1.
Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
• Ihr eigenes Leben; • das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere