


bea-fon
Smart Home



TRACER 2T



Deutsch
S. 2-18



English
P. 19-34



Español
P. 35-50



Italiano
P. 51-66




Français
P. 67-82



Dutch
P. 83-98

bea-fon
Smart Home



TRACER 2T

Bedienungsanleitung

Lieferumfang



TRACER 2T



Ladegerät



USB Typ-C



Bedienungsanleitung


Achtung

Bitte beachten Sie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Überwachungs- und Datenschutzgesetze variieren je nach Gerichtsbarkeit.

Überprüfen Sie vor der Verwendung dieses Produkts alle relevanten Gesetze in Ihrer Gerichtsbarkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Verwendung gegen keine geltenden Gesetze verstößt.

Die Firma Bea-fon Mobile GmbH übernimmt keine Verantwortung für Folgen, die sich aus der Nutzung ergeben.




Beschreibung

Strom/Eingang	DC 5V +- 10%
Status light	• Durchgehend rotes Licht: Die Kamera ist nicht mit dem Netzwerk (WiFi) verbunden. • Blinkendes rotes Licht: Warten auf WiFi-Verbindung • Durchgehend blaues Licht: Kamera läuft korrekt • Blinkendes blaues Licht: Verbindungsaufbau
Mikrofon	Erfasst Töne
Speicherkarten Slot	Unterstützt Micro-SD-Kartenspeicher (Max.128G) Formatierung=FAT32
Reset Taste	Halten Sie die ‚Reset-Taste‘ 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen (Wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt.)

Installation

1. Platzieren Sie die Kamera mit der mitgelieferten Halterung auf einer sauberen Oberfläche.



Verbindung

Download

Die „Beafon Home“ App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar. Suchen Sie im App Store oder im Android Play Store Market nach dem Namen „Beafon Home“ oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen.


Unterstützt



Router einrichten

Der Router muss das Frequenzband 2,4/5G-GHz-WLAN unterstützen (Kamera unterstützt 2,4G & 5G)


Um eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen zu können, stellen Sie die Parameter des Routers (2,4 oder 5 GHz) wie oben angeführt und notieren Sie die SSID bzw. das Kennwort Ihres WLANs.



Registrierung



Schritt 1

Öffnen Sie die Beafon Home App; klicken Sie auf „registrieren“ und lesen Sie die „Datenschutzrichtlinien“. Um diese zu bestätigen, klicken Sie anschließend auf „zustimmen“.



Schritt 2


Geben Sie eine gültige Handynummer oder E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“. Danach erhaltenen Sie per SMS/Mail einen Bestätigungscode und geben diesen anschließend in der Beafon Home App ein.



Kopplung/QR-Code-Konfiguration


Schritt 1

Öffnen Sie die Beafon Home App, klicken Sie unter Profil auf „Familienverwaltung“. Unter „Erstellen Sie ein Zuhause“ können Sie den Familiennamen und die zugehörigen Einstellungen anpassen.



Schritt 2


Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder „+ Symbol“. Danach auf „Videoüberwachung“ und weiters auf „Sicherheitskamera“ um die TRACER Kamera auszuwählen.



Schritt 3

Schalten Sie das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass die LED Anzeige blinkt. Setzen Sie ggf. das Gerät zuerst zurück (mittels Reset Knopf). Bestätigen Sie diese Maske durch Anhaken und gehen Sie auf „Weiter“

Wählen Sie ein Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.



Hinweis

- Die Kamera unterstützt 2,4- und 5-GHz-WLAN.
- Der Name vom Netzwerk (SSID) und das Passwort des Routers darf 24 Stellen nicht überschreiten.


Ansonsten kann keine Verbindung aufgebaut werden.

Schritt 4

In der nächsten Oberfläche erscheint ein QR-Code in Ihrem Smartphone.

Bitte scannen Sie diesen mit der TRACER Kamera aus einer Entfernung von 15 bis 20 cm. Die Kamera signalisiert den Scan mittels „dong dong dong“. Klicken Sie anschließend auf „Signalton gehört“ um den Vorgang abzuschließen.



Wenn kein Signalton ertönt klicken Sie auf „Nichts wird gehört“ und folgen Sie den Anweisungen. Hinweis: Der Scanvorgang sollte innerhalb von ca. 30 s erfolgen (LED blinkt), da die Kamera sich ansonsten ohne Verbindung in einen Schlafmodus versetzt.



Schritt 5



Stellen Sie sicher, dass während des Verbindungsaufbaus Router, Smartphone und Kamera sich so nahe wie möglich befinden. Wenn die TRACER Kamera erfolgreich hinzugefügt wurde, klicken Sie auf „Fertigstellung“.

Klicken Sie ggf. auf das Stift Symbol um den Namen der Kamera abzuändern (falls gewünscht).



Einstellungen

Klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf „TRACER 2T“ (oder abgeänderten Namen) um die allgemeinen Funktionen der Kamera festzulegen.



F: Die Vorschau der Kamera kann nicht richtig angezeigt werden.

A: Überprüfen Sie, ob das Netzwerk ordnungsgemäß funktioniert. Platzieren Sie die Kamera innerhalb des Sendebereichs des Routers. Wenn das Problem immer noch besteht, setzen Sie die Kamera zurück und koppeln diese erneut.

F: Warum ist die Kamera nach dem Zurücksetzen immer noch in der Liste der Geräte enthalten?

A: Der Reset Knopf setzt nur die Netzwerkkonfiguration der Kamera zurück. Die Konfiguration in der App wird dabei nicht verändert. Entfernen Sie die Kamera auch in der „Beafon Home“ App bevor Sie sie diese wieder erneut hinzufügen.

F: Wie ändere ich das Netzwerk zu einem anderen WLAN Router?

A: Führen Sie einen Reset der Kamera durch, entfernen Sie das Gerät in der App und starten Sie die Kopplung erneut.

F: Warum erkennt die Kamera die micro SD-Karte nicht?

A: Es wird empfohlen, die Speicherkarte nach dem Stromausfall erneut einzusetzen. Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte ordnungsgemäß funktioniert und in FAT32 formatiert ist. Bei Netzwerkproblemen kann es ebenfalls zu Problemen mit dem Zugriff auf die Speicherkarte kommen.

F: Warum erhalte ich auf meinem Smartphone keine Benachrichtigungen?

A: Gehen Sie sicher das die Beafon Home App auf dem Smartphone ausgeführt wird und die entsprechenden Zugriffsrechte unter den Einstellungen gewährt wurden. Der Dienst muss im Hintergrund des Smartphones weiter aktiv bleiben.

Funktionen

Schwenken/Neigen

Drehen Sie Ihre Kamera, indem Sie sie das Anzeigebild auf Ihrem Smartphone verschieben bis die gewünschte Ansicht erscheint.

Bewegungserkennung

Eingebaute Bewegungssensoren erkennen Bewegungen und die Kamera sendet Ihnen Push-Benachrichtigungen und App-Warnungen. (vorausgesetzt Sie haben Benachrichtigungen in Ihren Smartphone Einstellungen zugelassen)

Personen-Filter

Der Filter überprüft die meisten irrelevanten Objekte, reduziert Fehlalarme und erhöht die Alarmgenauigkeit.

Automatische Verfolgung

Wenn der Sensor ein bewegliches Objekt innerhalb des Überwachungsbereichs erkennt, steuert sich die Kamera automatisch und folgt den Bewegungen. Somit bleiben alle beweglichen Objekte immer optimal im Bild.

Aufzeichnung

Speicherung mittels microSD Karte (max. 128 GB) möglich.
(siehe Slot für Speicherkarte)

Tag & Nacht Modus

Der Nachtsicht Modus bedeutet auch bei völliger Dunkelheit keine Unterbrechungen.



Tag



Nacht

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme!

1. Betreiben Sie das Gerät nicht über die angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Stromquellenwerte hinaus.
2. Befestigen Sie das Gerät sicher auf vertikalen Flächen (feste Wände/Türen), die nicht zu Vibrationen oder Stößen neigen. Vermeiden Sie starke Nässe, starken Staub, aggressive Dämpfe.
3. Installieren Sie die Geräte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen, sowie nicht in der Nähe von Geräten der Unterhaltungselektronik (z.B. TV, Stereo-Receiver, Verstärkern).
4. Behandeln Sie das Gerät vorsichtig. Nicht schlagen oder schütteln, da dies das Gerät beschädigen kann.
5. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren – wenden Sie sich hier unbedingt an Ihren Händler!
6. Im Entsorgungsfalle muss das Gerät getrennt vom Hausmüll umweltgerecht (Altgerätesammelstelle für Elektronik/Batterien) entsorgt werden (gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz)
7. Verwenden Sie nur ein mildes Reinigungsmittel und wischen Sie vorsichtig mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine starken oder scheuernden Reinigungsmittel.

WICHTIG: Es dürfen mit der Kamera ausschließlich nur private Bereiche aufgenommen werden (Bild und Ton)! Jegliche Ausrichtung in den öffentlichen Raum ist im Sinne des StGB (Strafgesetzbuches) strengstens untersagt!

Detaillierte technische Daten

Kamera

Bildsensor:	1/2.8" 3Megapixel CMOS
Auflösung:	2304(H) x 1296(V)= Super-HD
Verschlusszeiten:	1/15-1/100s
Belichtung:	Farbe 0.01Lux @F2.0 Schwarz/Weiß 0.01Lux @F2.0
Infrarot Nachtsensor:	bis zu 10 Meter
Tag/Nachmodus:	Automatisch (ICR) - Farbe/Schwarz Weiß
Kontrast:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Linse:	3,6mm @F2.0 110° Weitwinkel

Video & Audio

Komprimierung:	H.264
Bitrate:	32Kbps-2Mbps
Bildrate:	1-25fps „Frames per second“
Audio:	integrierter Lautsprecher und Micro 2-Wege

Netzwerk

Alarmauslöser:	intelligente Bewegungserkennung/ Geräuscheerkennung
Sicherheit WLAN:	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Verbindungsprotokolle:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Verbindung:	2,4G & 5G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac)
Unterstützte Software:	iOS 9 oder neuer, Android 5 oder neuer
Sicherheit:	Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselte Verbindung AES-128, SSL
Max. Sendeleistung Wlan:	0,079W (19dBm)

Allgemeines

Betriebstemperatur:	- 20 bis 50 °C
Stromversorgung:	DC 5V/1A USB Typ-C
Verbrauch:	4,5W max.
Speicher:	MicroSD Kartenslot (Max. 128GB)
Verstellbare Ansichten:	Neigung (V) -30°-77° / Schwenken(H) 0-355° inkl.
Intelligenter Verfolgung	
Abmessungen:	59x63x110mm
Gewicht Netto:	ca. 161g

Konformitätserklärung

Hersteller: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importeur: Bea-fon Mobile GmbH
 Website: www.beafon.com
 Modell: TRACER 2T / BEASH-2T-W / Speed 18S
 Artikelbeschreibung: IP battery Camera

Shenzhen Global Test Service Co.,Ltd. No-7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No. 98, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20221031017-1-2 / GTS20221031017-1-3) bzw. Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, Shenzhen, RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00905220905626-1E) ausgestellt.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) sowie RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller/Importeur:
 Test Standards:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A02:2021/AC:2022-01	GTC20221031017-1-2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20221031017-1-4
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	GTS20221031017-1-5 GTS20221031017-1-6 GTS20221031017-1-7 GTS20221031017-1-8
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20221031017-1-9
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	GTS20221031017-1-1

Konformitätserklärung

RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicable Standards	Test Report Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 6231-6:2015, IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	U00905220905626-1E

Für die Richtigkeit:


bea fon
 Möglin GmbH
 A-8720 H. Handlgrub., Erding 4
 Tel.: 0779/28123-0 Fax 0779/28123-1299

Reinhard Handlgruber, COO
 Peuerbach, 28.03.2023



<https://ipc-eu.ismartlife.me>
 Unterstützt Browser Ansicht (WebRTC)

bea-fon
Smart Home



TRACER 2T

Manual

What's in the box



TRACER 2T



Power adapter



USB Typ-C



Manual

Please consult this checklist for all parts.


Caution

Please note the EU General Data Protection Regulation (GDPR)

Surveillance and privacy laws vary by jurisdiction.

Before using this product, review all relevant laws in your jurisdiction to ensure that your use does not violate any applicable laws

Bea-fon Mobile GmbH assumes no responsibility for the consequences of false using.




Description

Power Port	DC 5V +- 10%
Status light	• Red light solids on: the camera network is abnormal • Blinking red light: awaiting WiFi connecting • Solid blue light on: camera running correctly • Blinking blue light: currently connecting
Microphone	Captures sounds for your video
SD card slot	Supports local SD Card storage (Max.128G)
Reset	Press and hold the ,reset' for 5 seconds to reset the device

Install

1. Place the camera on a clean surface using the included mount.



Connect

Download

Beafon Home App is available for both iOS and Android OS.
Search the name „Beafon Home“ in App Store or Google Play,
or scan the QR-Code to download the App.

Support



Set up router

The router supports the 2,4/5G-GHz-WiFi



Before connecting to the WiFi network, please set the parameters of
the router, and record the SSID and password of your WiFi.



Registration



Step 1

Open the Beafon Home App, click „Register“, read the „Privacy Policy“ and click „Agree“.



Step 2


Input a legal and valid Mobile number or Email address and click „Continue“. Input Verification Code, then log in the app.



QR Code Configuration


Step 1

Open the BeafonHome App, click „Create family“, and you can customize the Family name and related settings .




Step 2

Continue to click „Security & Sensor“ >> „Smart Camera“,and then choose „Add Device“ or „+“,ready to add camera.



Step 3

In „Add Device“ this interface, continue to click „next step“, and then you should input your WiFi's passwords.




Note:

1. Camera supports 2.4GHz and 5GHz WiFi network.
2. The number of bits in the ssid and passwords of the router should not exceed 24 digits.


Step 4

In this interface, you should scan the QR code in your phone with the camera, when the camera comes out „dong dong dong“. And you can complete the configuration about 30s.




Step 5

When connecting, you should make sure your router, mobile, and camera are as close as possible. When camera added successfully, click „“, you could also DIY the camera's name.



Settings

In „TARCER 2T“ interface,click „“,you can set the camera common functions.



FAQ

Q: The device cannot be previewed properly?

A: Check whether the network is normal, you can place the camera close to the router, if not, it is better to reset the camera and add it again.

Q: Why is it still in the list of devices after resetting?

A: The reseted camera only resets the network configuration of the camera, but cannot change the configuration in the App, remove the camera in your account, need to add again.

Q: How to cut the camera network to other router?

A: First remove and reset the camera in your App account and then configure your camera again by the App.

Q: Why doesn't the camera identify the SD card?

A: It is recommended to plug in SD card after power cut. Confirm whether the SD card is normally available and the format is FAT32. And the TF card can't be identified when the internet environment is not good.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Functions

Pan/Tilt

Rotate your camera by sliding on your smartphone, providing you with 360 degrees of vision.

Motion detection

Built-in motion sensors detect movement, and the camera will send you push notifications and app alerts.

Human-body filter

Filter will screen most of irrelevant objects, reduce false alarm and increase alarm accuracy.

Auto tracking

Identify the movement of human-body within the monitoring range, and automatically control the pan/tilt to track the moving objects. All the actions of objects are clearly transmitted to the camera.

Day & Night

Never miss a moment, even in complete darkness, with powerful night-vision technology.



Day



Night

General safety instructions

Read the instructions before using for the first time!

1. Do not operate the device beyond the specified temperature, humidity, or power source values.
2. Mount the device securely on vertical surfaces (solid walls / doors) that are not prone to vibrations or shocks. Avoid excessive moisture, strong dust, and aggressive vapors.
3. Do not install the devices in the vicinity of heat sources such as radiators, stoves or in the vicinity of entertainment electronics devices (e.g. TVs, stereo receivers, amplifiers).
4. Handle the device carefully. Do not hit or shake as this may damage the device.
5. Do not try to open or repair the device yourself - it is essential that you contact your dealer!
6. In the event of disposal, the device must be disposed of separately from household waste in an environmentally friendly manner (old device collection point for electronics / batteries) (in accordance with the Electrical and Electronic Equipment Act)
7. Use only a mild detergent and wipe gently with a soft cloth. Do not use strong or abrasive cleaning agents.

IMPORTANT: Only private areas may be recorded with the camera (picture and sound)! Any orientation in public space is strictly forbidden within the meaning of the law!

Detailed technical data

Camera

Image Sensor:	1/2.8" 3Megapixel CMOS
Resolution:	2304(H) x 1296(V)= Super HD
Shutter Speeds:	1/15-1/100s
Exposure:	Color 0.01Lux @F2.0 Black/White 0.01Lux @F2.0
Infrared night sensor:	up to 10 meters
Day/Night Mode:	Automatic (ICR) - Color/Black & White
Contrast:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Lens:	3.6mm @F2.0 110° wide angle

Video & audio

Compression:	H.264
Bit rate:	32Kbps-2Mbps
Frame rate:	1-25fps „frames per second“
Audio:	integrated speaker and micro 2-way

Network

Alarm trigger:	intelligent motion detection/sound detection
Security WLAN:	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Connection protocols:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Connection:	2.4G & 5G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac)
Supported software:	iOS 9 or newer, Android 5 or newer
Security:	user authentication, encrypted connection AES-128, SSL

Max. Wlan transmission power: 0.079W (19dBm)

General

Operating temperature:	- 20 to 50 °C
Power supply:	DC 5V/1A USB Type-C
Consumption:	4.5W max.
Storage:	MicroSD card slot (Max. 128GB)
Adjustable Views:	Tilt (V) -30°-77° / Pan (H) 0-355° including Smart Tracking
Dimensions:	59x63x110mm
Net weight: approx.	161g

Declaration of conformity

Manufacturer:	Beafon Mobile GmbH Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
Importer:	Bea-fon Mobile GmbH
Website:	www.beafon.com;
Model:	TRACER 2T / BEASH-2T-W / Speed 18S
Item description:	IP battery camera

Shenzhen Global Test Service Co.,Ltd. No-7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No. 98, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20221031017-1-2 / GTS20221031017-1-3) and Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, Shenzhen, RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00905220905626-1E) issued.

The object of the declaration described above is in compliance with the relevant Union harmonization legislation:

EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) and RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

The manufacturer/importer is solely responsible for issuing this declaration of conformity.

Test standards:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A1:2020 EN 55035:2017/A1:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A02:2021/AC:2022-01	GTC20221031017-1-2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20221031017-1-4
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	GTS20221031017-1-5 GTS20221031017-1-6 GTS20221031017-1-7 GTS20221031017-1-8
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20221031017-1-9
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	GTS20221031017-1-1

Declaration of conformity

RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicable Standards	Test Report Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 6231-6:2015, IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	U00905220905626-1E

For the correctness:


bea-fon
 Möbels GmbH
 A-8720 H. Handlgrub, Erding 4
 Tel.: 07776/2613-0 Fax 07776/2613-1299

Reinhard Handlgruber, COO
 Peuerbach, 28.03.2023



<https://ipc-eu.ismartlife.me>
 Supports browser view (WebRTC)

bea-fon
Smart Home



TRACER 2T

Manual



Qué incluye la caja



TRACER 2T



Adaptador de corriente



USB Typ-C



Manual

Consulte esta lista para comprobar que dispone de todas las piezas.


Caution

Por favor, cumpla con las disposiciones de protección de datos - Reglamento Básico de la UE (DSGVO)

Las leyes de vigilancia y protección de datos varían dependiendo de la jurisdicción.

Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes pertinentes en su jurisdicción para asegurarse de que el uso no viole las leyes aplicables.

La empresa Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso.



Descripción

Puerto de alimentación 5 V CC +/- 10 %

Luz de estado

- Luz roja fija: la red de la cámara no es normal
- Luz roja parpadeante: a la espera de conexión WiFi
- Luz fija azul: la cámara funciona correctamente
- Luz azul parpadeante: conectando


Micrófono Captura sonidos para el vídeo

Ranura para la tarjeta SD Admite el almacenamiento local en tarjeta SD (máx. 128 G)

Restablecer Mantenga pulsado "Reinicio" durante 5 segundos para reiniciar el dispositivo

Instalar

1. Coloque la cámara sobre una superficie limpia utilizando el soporte incluido.



Conectar

Descargar

La aplicación Beafon Home está disponible tanto para iOS como para Android OS.

Busque el nombre "Beafon Home" en App Store o Google Play, o escanee el código QR para descargar la aplicación.


Compatible con



Configuración del router

El router es compatible con WiFi-2,4/5-GHz.


Antes de conectarse a la red WiFi, configure los parámetros del router y grabe el SSID y la contraseña de la WiFi.



Registro


Paso 1

Abra la aplicación Beafon Home, haga clic en "Crear cuenta nueva", lea la "Política de privacidad" y haga clic en "De acuerdo".



Paso 2


Introduzca un número de teléfono móvil y una dirección de correo electrónico legítimos y válidos, y haga clic en "Siguiendo". Introduzca el Código de verificación; a continuación, inicie sesión en la aplicación.



Configuración con código QR


Paso 1

Abra la aplicación Beafon Home, haga clic en "Crear una familia" para poder personalizar el Nombre del hogar y los ajustes relacionados.




Paso 2

Continúe haciendo clic en "Vídeo vigilancia" >> "Cámara de seguridad inteligente" y, a continuación, seleccione "Añadir dispositivo" o "+" para añadir una cámara.



Paso 3

En la interfaz "Añadir dispositivo", continúe haciendo clic en "Siguiente" y, a continuación, introduzca las contraseñas de la WiFi.




Nota:

1. La cámara solo es compatible con redes WiFi de 2,4 GHz e 5 GHz
2. El número de bits del SSID y la contraseña del router no debe superar los 24 dígitos.


Paso 4

En esta interfaz, debe escanear el código QR con la cámara del teléfono; la cámara emitirá un tono de aviso ("dong dong dong"). La configuración se completará en aproximadamente 30 segundos.





Paso 5

Durante la conexión, debe asegurarse de que el router, el móvil y la cámara estén lo más cerca posible. Una vez añadida la cámara correctamente, haga clic en "⏮" para cambiar el nombre.



Configuración

En la interfaz de "TRACER 2T", haga clic en "⌵" para configurar las funciones más comunes de la cámara.



Preguntas frecuentes

P: ¿No puede previsualizar el dispositivo adecuadamente?

R: Compruebe que el estado de la red sea normal. En ese caso, puede colocar la cámara cerca del router. En caso contrario, se recomienda reiniciar la cámara y agregarla de nuevo.

P: ¿Por qué está en la lista de dispositivos después de reiniciarla?

R: La cámara reiniciada sólo restablece la configuración de red, pero no la configuración en la aplicación. Debe borrar la cámara de su cuenta y añadirla de nuevo.

P: ¿Cómo se interrumpe la red de la cámara a otro router?

R: En primer lugar, borre y reinicie la cámara en su cuenta de la aplicación; a continuación, configure la cámara de nuevo en la aplicación.

P: ¿Por qué la cámara no identifica la tarjeta SD?

R: Se recomienda conectar la tarjeta SD después de interrumpir la alimentación. Confirme que la tarjeta SD está disponible y que el formato es FAT32. La tarjeta TF no se puede identificar cuando el entorno de Internet no es adecuado.

P: ¿Por qué no me llegan notificaciones a la aplicación móvil?

R: Confirme que la aplicación está ejecutándose en el teléfono y que la función de recordatorio correspondiente está abierta, así como la confirmación de autoridad y notificación de mensajes del sistema del teléfono móvil.

Funciones

Inclinación/rotación

Rote la cámara desplazándola en su smartphone, lo que le proporcionará una visión de 360 grados.

Detección de movimiento

Los sensores de movimiento integrados detectan el movimiento y la cámara le enviará notificaciones push y alertas de aplicación.

Filtro de cuerpo humano

El filtro descartará la mayoría de los objetos irrelevantes, reducirá las falsas alarmas y mejorará la precisión de la alarma.

Autoseguimiento

Identifica el movimiento humano dentro del rango de vigilancia y controla de forma automática la rotación e inclinación para seguir al objeto en movimiento. Todas las acciones de objetos se transmiten claramente a la cámara.

Día y noche

No se pierda ni un momento, incluso en la más completa oscuridad, con su potente tecnología de visión nocturna.



Día



Noche

Instrucciones generales de seguridad

¡Lea las instrucciones antes de usarlo por primera vez!

1. No utilice el dispositivo más allá de los valores de temperatura, humedad o fuente de alimentación especificados.
2. Monte el dispositivo de forma segura en superficies verticales (paredes/ puertas sólidas) que no sean propensas a vibraciones o golpes. Evite la humedad excesiva, el polvo fuerte y los vapores agresivos.
3. No instale los dispositivos cerca de fuentes de calor como radiadores, estufas o cerca de dispositivos electrónicos de entretenimiento (por ejemplo, televisores, receptores estéreo, amplificadores).
4. Manipule el dispositivo con cuidado. No golpee ni sacuda, ya que esto puede dañar el dispositivo.
5. No intente abrir o reparar el dispositivo usted mismo, ¡es fundamental que se ponga en contacto con su distribuidor!
6. En caso de eliminación, el dispositivo debe eliminarse por separado de la basura doméstica de una manera respetuosa con el medio ambiente (punto de recogida de dispositivos antiguos para dispositivos electrónicos/ baterías) (de acuerdo con la Ley de equipos eléctricos y electrónicos)
7. Utilice solo un detergente suave y limpie suavemente con un paño suave. No utilice agentes de limpieza fuertes o abrasivos.

¡IMPORTANTE: ¡Solo se pueden grabar áreas privadas con la cámara (imagen y sonido)! ¡Cualquier orientación en el espacio público está de acuerdo con la ley!

Datos técnicos detallados

Cámara

Sensor de imagen:	CMOS de 1/2,8" y 3 megapíxeles
Resolución:	2304 (H) x 1296 (V) = Súper HD
Velocidades de obturación:	1/15-1/100s
Exposición:	Color 0.01Lux @F2.0 Negro/Blanco 0.01Lux @F2.0
Sensor nocturno infrarrojo:	hasta 10 metros
Modo Día/Noche:	Automático (ICR) - Color/Blanco y Negro
Contraste:	DWDR (rango dinámico amplio digital)
Lente:	3,6 mm @ F2.0 110° gran angular

Audio video

Compresión:	H.264
Tasa de bits:	32 Kbps ~ 2 Mbps
Velocidad de fotogramas:	1 ~ 25 fps „fotogramas por segundo“
Audio:	altavoz integrado y micro de 2 vías

La red

Disparador de alarma:	detección de movimiento inteligente/ detección de sonido
Seguridad WLAN:	64/128 bits WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocolos de conexión:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Conexión:	Wi-Fi 2.4G y 5G (IEEE802.11b/g/n/ac)
Software compatible:	iOS 9 o posterior, Android 5 o posterior
Seguridad:	autenticación de usuario, conexión encriptada AES-128, SSL

máx. Potencia de transmisión Wlan: 0.079W (19dBm)

General

Temperatura de funcionamiento:	- 20 a 50 °C
Fuente de alimentación:	DC 5 V/1 A USB tipo C
Consumo:	4,5W máx.
Almacenamiento:	ranura para tarjeta MicroSD (máx. 128 GB)
Vistas ajustables:	Inclinación (V) -30°-77° / Panorámica (H) 0-355°, incluido Smart Tracking
Dimensiones:	59x63x110mm
Peso neto: aprox.	161g

Declaración de conformidad

Fabricante:	Bea-fon Mobile GmbH
Importador:	Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
sitio:	Bea-fon Mobile GmbH
Modelo:	www.beafon.com;
Descripción del Artículo:	TRACER 2T / BEASH-2T-W / Speed 18S
	camara ip bateria

Shenzhen Global Test Service Co.,Ltd. No-7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No. 98, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20221031017-1-2 / GTS20221031017-1-3) o certificado RoHS Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, Shenzhen, RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00905220905626-1E)

El objeto de la declaración descrita anteriormente cumple con la legislación de armonización de la Unión pertinente: Directiva de la UE 2014/30/UE, Directiva de equipos de radio de la UE 2014/53/UE (RED) y Directiva RoHS (UE) 2015/863 que modifica el Anexo II de la Directiva 2011/65/UE

El fabricante o importador es únicamente responsable de la emisión de esta declaración de conformidad:

Estándares de la prueba:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A02:2021/AC:2022-01	GTC20221031017-1-2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20221031017-1-4
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	GTS20221031017-1-5 GTS20221031017-1-6 GTS20221031017-1-7 GTS20221031017-1-8
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20221031017-1-9
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	GTS20221031017-1-1

Declaración de conformidad

RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicable Standards	Test Report Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 6231-6:2015, IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	U00905220905626-1E

Para la corrección:


bea fon
 Möbels GmbH
 A-8720 H. Handlgrub., Erding 4
 Tel.: 0779/26123-0 Fax 0779/26123-1299

Reinhard Handlgruber, COO
 Peuerbach, 28.03.2023



<https://ipc-eu.ismartlife.me>
 Supports browser view (WebRTC)

bea-fon
Smart Home



TRACER 2T

Manuale



Contenuto confezione



TRACER 2T



Adattatore di alimentazione



USB Typ-C



Manual

Consultare il
seguente elenco di
tutti i componenti.


Attenzione

**Si prega di osservare le disposizioni sulla protezione dei dati -
Regolamento di base UE (DSGVO).**

Le leggi sulla sorveglianza e la protezione dei dati variano a seconda della giurisdizione.

Prima di utilizzare questo prodotto, verificare tutte le leggi pertinenti nella propria giurisdizione per assicurarsi che l'utilizzo non violi le leggi applicabili

La società Bea-fon Mobile GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso.




Descrizione

Porta di alimentazione	CC 5 V +/- 10%
Indicatore di stato	• Luce rossa accesa: anomalie nella rete della telecamera • Luce rossa lampeggiante: in attesa di connessione Wi-Fi • Luce blu accesa: telecamera correttamente funzionante • Luce blu lampeggiante: connessione in corso
Microfono	Acquisisce audio per i video
Alloggiamento scheda SD	Supporta una scheda SD di memoria locale (Max. 128 Gb)
Ripristina	Tenere premuto per 5 secondi il tasto "reset" per reimpostare la telecamera

Installa

1. Posizionare la videocamera su una superficie pulita utilizzando il supporto incluso.



Connetti

Scarica

L'app Beafon Home è disponibile per iOS e Android OS.

Cercare il nome "Beafon Home" in App Store o Google Play, o effettuare la scansione del codice QR per scaricare l'app.


Supporto



Configurazione router

Il router supporta la rete Wi-Fi da 2,4/5-GHz.


Prima di effettuare la connessione alla rete Wi-Fi, occorre configurare i parametri del router e registrare SSID e password della propria rete Wi-Fi.



Registrazione


Passo 1

Aprire l'app Beafon Home, fare clic su "Creare Un Nuovo Account", leggere "l'Informativa sulla Privacy" e fare clic su "Sono d'accordo".



Passo 2


Inserire un numero di cellulare o un indirizzo e-mail valido e fare clic su "Avanti". Inserire il codice di verifica e accedere all'app.



Configurazione codice QR


Passo 1

Aprire l'app Beafon Home e fare clic su "Crea una casa" per personalizzare il nome della casa e le altre impostazioni.




Passo 2

Per continuare, fare clic su "Video sorveglianza" >> "Telecamera di sicurezza", quindi scegliere "Aggiungi dispositivo" o "+" per aggiungere la fotocamera.



Passo 3

Nell'interfaccia "Aggiungi dispositivo", continuare facendo clic su "Avanti", quindi inserire la password della propria rete Wi-Fi.




Nota:

1. La telecamera supporta solo la rete Wi-Fi da 2,4 e 5 GHz.
2. La lunghezza dell'SSID e della password del router non deve superare i 24 caratteri.


Passo 4

In questa interfaccia, effettuare la scansione del codice QR con la fotocamera del cellulare e quando la telecamera appare si udirà un "dong dong dong". Sarà possibile completare la configurazione in 30 secondi.





Passo 5

Durante la connessione, assicurarsi che router, cellulare e telecamera siano quanto più vicini possibile. Quando la telecamera è stata aggiunta con successo, è possibile fare clic su "⚙️" per modificare manualmente il nome della telecamera.



Impostazioni

Nell'interfaccia "TRACER 2T", fare clic su "⚙️" per definire le funzioni più comuni della telecamera.



D: Non è possibile ottenere la corretta anteprima della telecamera?

R: Controllare che la connessione di rete funzioni normalmente e avvicinare la telecamera al router. Se il problema persiste, è meglio ripristinare la telecamera e ripetere la procedura per aggiungerla.

D: Perché dopo il ripristino la telecamera è ancora indisponibile nell'elenco dei dispositivi?

R: Il ripristino della telecamera reimposta solo la sua configurazione di rete, ma non può modificare la configurazione dell'app, per cui occorre rimuovere la telecamera nell'account e aggiungerla di nuovo.

D: Come collegare la rete della telecamera ad altri router?

R: Dapprima occorre rimuovere e reimpostare la telecamera nell'account dell'app, quindi configurare di nuovo la telecamera tramite l'app.

D: Perché la telecamera non riconosce la scheda SD?

R: Si consiglia di inserire la scheda SD dopo aver scollegato l'alimentazione. Verificare che la scheda SD sia correttamente disponibile e che il suo formato sia FAT32. Inoltre neanche la scheda TF può essere individuata se la connessione internet non è in buone condizioni.

D: Perché non ricevo notifiche dall'app sul mio cellulare?

R: Verificare che l'app sia in esecuzione sul telefono e che la relativa funzione di notifica sia stata avviata; controllare anche che i messaggi di notifica e la verifica di autorizzazione siano stati attivati sul cellulare.

Funzioni

Spostamento orizzontale/verticale

Ruotare la telecamera facendola scorrere sullo smartphone, per ottenere una visione a 360 gradi.

Rilevamento di movimenti

I sensori di movimento integrati sono in grado di individuare eventuali spostamenti. In questo caso la telecamera invierà notifiche push all'utente e avvisi all'app.

Filtro corpo umano

Il filtro permette di ignorare la maggior parte degli oggetti non significativi, riducendo i falsi allarmi e aumentando l'accuratezza delle segnalazioni.

Tracciamento automatico

Permette di individuare i movimenti di corpi umani a portata del sistema di rilevamento e di controllare automaticamente la presenza di oggetti mobili in direzione orizzontale e verticale. Tutte le azioni di eventuali oggetti sono chiaramente trasmesse alla telecamera.

Giorno e notte

Grazie alla potente tecnologia di visione notturna, il sistema è in grado di riprendere tutti i movimenti, anche nella più completa oscurità.



Giorno



Notte

Istruzioni generali di sicurezza

Leggere le istruzioni prima di utilizzarlo per la prima volta!

1. Non utilizzare il dispositivo oltre i valori di temperatura, umidità o alimentazione specificati
2. Montare il dispositivo in modo sicuro su superfici verticali (pareti/porte solide) non soggette a vibrazioni o urti. Evitare umidità eccessiva, polvere forte e vapori aggressivi.
3. Non installare i dispositivi in prossimità di fonti di calore come radiatori, stufe o in prossimità di dispositivi elettronici di intrattenimento (ad es. TV, ricevitori stereo, amplificatori).
4. Maneggiare il dispositivo con cura. Non urtare o scuotere in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.
5. Non tentare di aprire o riparare il dispositivo da soli: è essenziale contattare il rivenditore!
6. In caso di smaltimento, l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici nel rispetto dell'ambiente (punto di raccolta dei vecchi apparecchi per dispositivi elettronici/batterie) (ai sensi della legge sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche)
7. Utilizzare solo un detergente delicato e strofinare delicatamente con un panno morbido. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi.

IMPORTANTE: Solo le aree private possono essere registrate con la fotocamera (immagine e suono)! Qualsiasi orientamento nello spazio pubblico è a norma di legge!

Dati tecnici dettagliati

Telecamera

Sensore di immagine:	1/2,8" 3 Megapixel CMOS
Risoluzione:	2304(H) x 1296(V)= Super HD
Velocità dell'otturatore:	1/15-1/100s
Esposizione:	Colore 0.01Lux @F2.0 Nero/Bianco 0.01Lux @F2.0
Sensore notturno a infrarossi:	fino a 10 metri
Modalità giorno/notte:	Automatica (ICR) - Colore/Bianco e nero
Contrasto:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Obiettivo:	grandangolo da 3,6 mm @ F2.0 110°

Video e audio

Compressione:	H.264
Velocità in bit:	32 Kbps-2 Mbps
Frequenza fotogrammi:	1-25 fps „fotogrammi al secondo“
Audio:	altoparlante integrato e micro a 2 vie

Rete

Attivazione dell'allarme:	rilevamento intelligente del movimento/ rilevamento del suono
Sicurezza WLAN:	64/128 bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocolli di connessione:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Connessione:	Wi-Fi 2.4G e 5G (IEEE802.11b/g/n/ac)
Software supportato:	iOS 9 o successivo, Android 5 o successivo
Sicurezza:	autenticazione utente, connessione crittografata AES-128, SSL

Massimo. Potenza di trasmissione Wlan: 0,079 W (19 dBm)

Generale

Temperatura di esercizio:	da -20 a 50 °C
Alimentazione:	DC 5V/1A USB di tipo C
Consumo:	4,5 W max.
Archiviazione:	slot per schede MicroSD (massimo 128 GB)
Viste regolabili:	Inclinazione (V) -30°-77° / Panoramica (H) 0-355° incluso Smart Tracking
Dimensioni:	59x63x110mm
Peso netto:	ca. 161 g

Dichiarazione di conformità

Produttore: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importatore: Bea-fon Mobile GmbH
 Sito web: www.beafon.com
 Modello: TRACER 2T / BEASH-2T-W / Speed 18S
 Descrizione dell'articolo: Telecamera IP a batteria

Shenzhen Global Test Service Co.,Ltd. No-7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No. 98, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20221031017-1-2 / GTS2022103107-1-3) o certificato RoHS Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, Shenzhen, RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00905220905626-1E)).

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: Direttiva UE 2014/30/UE, Direttiva UE sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (RED) e Direttiva RoHS (UE) 2015/863 che modifica l'allegato II alla direttiva 2011/65/UE

L'unica responsabilità del rilascio della presente dichiarazione di conformità spetta al produttore/importatore.

Standard di test:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A02:2021/AC:2022-01	GTC20221031017-1-2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20221031017-1-4
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	GTS20221031017-1-5 GTS20221031017-1-6 GTS20221031017-1-7 GTS20221031017-1-8
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20221031017-1-9
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	GTS20221031017-1-1

Dichiarazione di conformità

RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicable Standards	Test Report Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 6231-6:2015, IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	U00905220905626-1E

Per la correttezza:

bea fon
Möbels GmbH
A-8720 H. Handlgrub., Erding 4
Tel.: 0779/2613-0 Fax 0779/2613-1299


Reinhard Handlgruber, COO
Peuerbach, 28.03.2023



<https://ipc-eu.ismartlife.me>

Supporta la visualizzazione tramite browser (WebRTC).

bea-fon
Smart Home



TRACER 2T

Manuel



Contenu de la boîte



TRACER 2T



Adaptateur d'alimentation



USB Typ-C



Manuel

Veuillez vérifier la présence de toutes les pièces.


Attention

Veuillez vous conformer aux dispositions et à la protection des données - Règlement de base de l'UE (DSGVO).

Les lois sur la surveillance et la protection des données varient d'une juridiction à l'autre.

Avant d'utiliser ce produit, vérifiez toutes les lois pertinentes de votre juridiction pour vous assurer que l'utilisation ne viole pas les lois applicables.

La société Bea-fon Mobile GmbH n'assume aucune responsabilité pour les conséquences découlant de l'utilisation.




Description

Port d'alimentation	5VCC +/-10%
Voyant d'état	• Voyant allumé en rouge : le réseau de la caméra ne fonctionne pas correctement • Voyant clignotant en rouge : en attente de la connexion Wi-Fi • Voyant allumé en bleu : la caméra fonctionne correctement • Voyant clignotant en bleu : en cours de connexion
Microphone	Capture le son de votre vidéo
Logement de carte SD	Prend en charge le stockage local sur carte SD (128Go)
Réinitialiser	Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé pendant 5s pour réinitialiser l'appareil

Installation

1. Placez la caméra sur une surface propre à l'aide du support inclus.



Connexion

Téléchargement

L'application « Beafon Home » est disponible pour iOS et Android OS. Recherchez le nom de l'application « Beafon Home » dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger directement l'application.


Compatibilité



Configuration du routeur

Le routeur prend en charge la connectivité Wi-Fi à 2,4/5-GHz.


Avant la connexion au réseau Wi-Fi, veuillez définir les paramètres du routeur et mémoriser le nom du réseau (SSID) et le mot de passe de votre Wi-Fi.



Enregistrement



Étape 1

Ouvrez l'application Beafon Home, puis cliquez sur « Enregistrer ». Lisez la « Politique de confidentialité », puis cliquez sur « D'accord ».



Étape 2


Saisissez un numéro de téléphone mobile légal et valide ou une adresse e-mail, puis cliquez sur « Suivant ». Saisissez le code de vérification, puis connectez-vous dans l'application.



Configuration du code QR


Étape 1

Ouvrez l'application Beafon Home, puis cliquez sur « Ajouter une Maison ». Vous pouvez personnaliser le nom de la famille et les paramètres associés.




Étape 2

Poursuivez en cliquant sur « Vidéosurveillance » >> « Caméra de sécurité », puis choisissez « Ajouter » ou « + » dès que vous êtes prêt à ajouter la caméra.



Étape 3

Dans l'interface «Ajouter», poursuivez en cliquant sur «Suivant», puis vous devrez saisir les informations de mot de passe du Wi-Fi.




Remarque :

1. La caméra ne prend en charge que les réseaux Wi-Fi à 2,4 et 5 GHz.
2. Le nombre de caractères du nom réseau (SSID) et du mot de passe du routeur ne doit pas dépasser les 24 caractères.


Étape 4

Dans cette interface, vous devez scanner le code QR affiché sur votre téléphone avec votre caméra, dès que vous entendez le son « dong dong dong ». La configuration doit se terminer dans les 30 s.





Étape 5

Lors de la connexion, vous devrez vous assurer que votre routeur, votre téléphone mobile et votre caméra soient les plus proches possibles. Une fois la caméra ajoutée avec succès, cliquez sur «  » pour personnaliser le nom de la caméra.



Réglages

Dans l'interface « TRACER 2T », cliquez sur «  » pour régler les fonctions communes de la caméra.



Q : que faire si les images de l'appareil ne s'affichent pas correctement ?

R : vérifiez si le réseau fonctionne normalement. Placez la caméra le plus près du routeur. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de réinitialiser la caméra et de l'ajouter à nouveau.

Q : pourquoi la caméra est-elle encore dans la liste des appareils après que je l'ai réinitialisée ?

R : après avoir réinitialisé la caméra, vous perdrez la configuration réseau de la caméra, mais la configuration ne change pas dans l'application. Si vous supprimez la caméra de votre compte, vous devrez l'ajouter à nouveau.

Q : comment configurer la caméra sur un autre routeur/réseau ?

R : en premier lieu, supprimez la caméra de votre compte dans l'application, puis réinitialisez-la. Ensuite, configurez à nouveau votre caméra dans l'application.

Q : pourquoi la caméra ne reconnaît-elle pas la carte SD ?

R : il est recommandé d'insérer la carte SD après l'avoir éteinte. Vérifiez si la carte SD est correctement insérée et si elle est formatée en FAT32. La carte SD n'est pas reconnue si l'environnement Internet n'est pas favorable.

Q : pourquoi ne reçois-je pas les notifications de l'application sur mon téléphone ?

R : veuillez confirmer que l'application est en exécution sur le téléphone et que la fonction de rappel correspondante a été activée ; la notification de message et les autorisations système du téléphone mobile ont été activées.

Fonctions

Panoramique/inclinaison

Faites tourner votre caméra en balayant horizontalement l'écran de votre smartphone. Vous obtiendrez une surveillance à 360°.

Détection de mouvement

Dès que les détecteurs intégrés relèvent un mouvement, la caméra vous enverra une notification directe et une alarme dans l'application.

Filtre de corps humain

Le filtre bloque la plupart des objets non pertinents, réduit les fausses alarmes et augmente la précision des alarmes.

Suivi automatique

Identifie le déplacement d'un intrus dans la zone de surveillance et commande automatiquement les fonctions de panoramique/inclinaison pour suivre le déplacement de la cible. Toutes les actions de la cible sont clairement transmises à la caméra.

Jour et nuit

Ne manquez aucun événement, même dans l'obscurité totale, à l'aide de la puissante technologie de vision nocturne.



Jour



Nuit

Instructions générales de sécurité

Lisez les instructions avant d'utiliser pour la première fois!

1. N'utilisez pas l'appareil au-delà des valeurs de température, d'humidité ou de source d'alimentation spécifiées.
2. Fixez solidement l'appareil sur des surfaces verticales (murs/portes solides) qui ne sont pas sujettes aux vibrations ou aux chocs. Évitez l'humidité excessive, la poussière forte et les vapeurs agressives.
3. N'installez pas les appareils à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des poêles ou à proximité d'appareils électroniques de divertissement (par exemple, téléviseurs, récepteurs stéréo, amplificateurs).
4. Manipulez l'appareil avec précaution. Ne frappez pas et ne secouez pas car cela pourrait endommager l'appareil.
5. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même - contactez impérativement votre revendeur!
6. En cas d'élimination, l'appareil doit être éliminé séparément des ordures ménagères dans le respect de l'environnement (ancien point de collecte des appareils électroniques/piles) (conformément à la loi sur les équipements électriques et électroniques)
7. Utilisez uniquement un détergent doux et essuyez doucement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage puissants ou abrasifs.

IMPORTANT: Seules les zones privées peuvent être enregistrées avec la caméra (image et son)! Toute orientation dans l'espace public est conforme à la loi!

Données techniques détaillées

Caméra

Capteur d'image :	CMOS 1/2,8" 3 mégapixels
Résolution :	2304(H) x 1296(V)= Super HD
Vitesses d'obturation :	1/15 - 1/100 s
Exposition :	Couleur 0,01 Lux @ F2.0 Noir/Blanc 0,01 Lux @ F2.0
Capteur de nuit infrarouge :	jusqu'à 10 mètres
Mode Jour/Nuit :	Automatique (ICR) - Couleur/Noir et Blanc
Contraste :	DWDR (plage dynamique étendue numérique)
Objectif :	3,6 mm @ F2.0 grand angle 110°

Vidéo et audio

Compression :	H.264
Débit binaire :	32Kbps - 2Mbps
Fréquence d'images :	1 - 25 ips „images par seconde“
Audio :	haut-parleur intégré et micro 2 voies

Réseau

Déclencheur d'alarme :	détection de mouvement intelligente/détection de son
Sécurité WLAN :	WPA/WPA2 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Protocoles de connexion :	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Connexion :	Wi-Fi 2.4G & 5G (IEEE802.11b/g/n/ac)
Logiciels pris en charge :	iOS 9 ou plus récent, Android 5 ou plus récent
Sécurité :	authentification de l'utilisateur, connexion cryptée AES-128, SSL

Max. Puissance de transmission Wi-Fi : 0,079 W (19 dBm)

Général

Température de fonctionnement :	- 20 à 50 °C
Alimentation :	DC 5V/1A USB Type-C
Consommation :	4,5W max.
Stockage :	emplacement pour carte MicroSD (max. 128 Go)
Vues réglables :	Inclinaison (V) -30°-77° / Panoramique (H) 0-355° avec Smart Tracking
Dimensions :	59x63x110mm
Poids net :	env. 161g

Déclaration de conformité

Fabricant: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Austria
 Importateur : Bea-fon Mobile GmbH
 Site Internet: www.beafon.com;
 Modèle: TRACER 2T / BEASH-2T-W / Speed 18S
 Description de l'article : Caméra IP sur batterie

Shenzhen Global Test Service Co.,Ltd. No-7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No. 98, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20221031017-1-2 / GTS2022103107-1-3- ou certificat RoHS Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, Shenzhen, (Report Nr.: U00905220905626-1E)

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

Directive UE 2014/30/UE, directive UE sur les équipements radio 2014/53/UE (RED) et directive RoHS (UE) 2015/863 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE

Le fabricant/importateur est seul responsable de l'émission de cette déclaration de conformité:

Normes d'essai :

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A02:2021/AC:2022-01	GTC20221031017-1-2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20221031017-1-4
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	GTS20221031017-1-5 GTS20221031017-1-6 GTS20221031017-1-7 GTS20221031017-1-8
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20221031017-1-9
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	GTS20221031017-1-1

Déclaration de conformité

RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicable Standards	Test Report Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 6231-6:2015, IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	U00905220905626-1E

Pour la justesse:

bea fon
Möbels GmbH
A-8720 H. Handlgruber, Erding 4
Tel.: 07776/2613-0 Fax 07776/2613-1299


Reinhard Handlgruber, COO
Peuerbach, 28.03.2023



<https://ipc-eu.ismartlife.me>

Prend en charge la vue du navigateur (WebRTC)

bea-fon
Smart Home



TRACER 2T

Handleiding



Leveringsomvang



TRACER 2T



Stroomadapter



USB Typ-C



Handleiding

Raadpleeg deze checklist voor alle onderdelen.


Voorzichtig

Houd rekening met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Surveillance- en privacywetten verschillen per rechtsgebied.

Voordat u dit product in gebruik neemt, moet u alle relevante wetten in uw rechtsgebied controleren om ervoor te zorgen dat u geen van de toepasselijke wetten overtreedt.

Bea-fon Mobile GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van vals gebruik.




Beschrijving

Voedingspoort	DC 5V +- 10%
Statuslampje	• Constant rood lampje: het cameranetwerk gedraagt zich abnormaal • Knipperend rood lampje: wachten op WiFi-verbinding • Constant blauw lampje: camera werkt goed • Knipperend blauw lampje: momenteel bezig met verbinden
Microfoon	Geluidsopname voor uw video
SD-kaartsleuf	Ondersteunt lokale SD-kaartopslag (max.128G)
Reset	Houd 5 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten

Installeren

1. Plaats de camera op een schoon oppervlak met behulp van de meegeleverde houder.



Verbinden

Download

De Beafon Home-app is beschikbaar voor zowel iOS als Android OS. Zoek naar de naam "Beafon Home" in de App Store of Google Play, of scan de QR-Code om de app te downloaden.


Ondersteuning



De router instellen

De router ondersteunt 2,4/5-GHz-WiFi.



Voordat u verbinding maakt met het WiFi-netwerk, dient u de parameters van de router in te stellen en de SSID en het wachtwoord van uw WiFi noteren.



Registratie



Stap 1

Open de Beafon Home-app, klik op “Registreren”, lees het “Privacybeleid” en klik op “Akkoord”.



Stap 2


Voer een legaal en geldig mobiel telefoonnummer of e-mailadres in en klik op “Doorgaan”. Voer de verificatiecode in en log vervolgens in op de app.



Configuratie QR-code


Stap 1

Open de BeafonHome-app, klik op "Familie creëren" en u kunt de familienaam en verwante instellingen naar wens aanpassen.




Stap 2

Ga verder door op "Beveiliging & sensor" >> "Slimme camera" te klikken, kies vervolgens "Apparaat toevoegen" of "+" en alles is gereed om de camera toe te voegen.



Stap 3

Ga verder door in de interface “Apparaat toevoegen” op “Volgende stap” te klikken u dient vervolgens uw WiFi-wachtwoorden in te voeren.




Opmerking:

1. De camera ondersteunt alleen 2,4 en 5 GHz WiFi-netwerken.
2. Het aantal bits in de SSID en wachtwoorden van de router mag niet meer zijn dan 24 cijfers.


Stap 4

U dient in deze interface de QR-code in uw telefoon te scannen met de camera. Wanneer de camera tevoorschijn komt, klinkt er “dong dong dong”. En u kunt de configuratie voltooien in ongeveer 30s.




Stap 5

Zorg er bij het verbinden voor dat u uw router, mobiele telefoon en camera zo dicht mogelijk in de buurt houdt. Wanneer de camera succesvol is toegevoegd, kunt u op “” klikken om de naam van de camera naar wens aan te passen.



Instellingen

Klik in de interface "TARCER 2T" op "⚙️" om de algemene camerafuncties in te stellen.



Veelgestelde Vragen

V: De voorbeschouwing van het beeld van het apparaat lukt niet?

A: Controleer of het netwerk normaal werkt. U kunt proberen de camera dichterbij de router te plaatsen. Als het niet lukt, is het beter om de camera te resetten en deze opnieuw toe te voegen.

V: Waarom staat het nog steeds in de lijst met apparaten na een reset?

A: Door de camera te resetten, wordt alleen de netwerkconfiguratie van de camera gereset en dit kan de configuratie in de app niet veranderen. Hiervoor dient u de camera uit uw account te verwijderen en opnieuw toe te voegen.

V: Hoe verbind ik het cameranetwerk met een andere router?

A: Verwijder en reset eerst de camera in uw app-account en gebruik vervolgens de app om uw camera opnieuw te configureren.

V: Waarom identificeert de camera de SD-kaart niet?

A: Het wordt aanbevolen om de SD-kaart erin te steken na een stroomonderbreking. Controleer of de SD-kaart normaal beschikbaar is en of het formaat FAT32 is. Een TF-kaart kan bovendien niet worden geïdentificeerd wanneer de internetomgeving niet goed is.

V: Waarom krijg ik geen meldingen met de app op mijn mobiele telefoon?

A: Controleer of de app is gestart op de telefoon en of de betreffende herinneringsfunctie is geopend; Berichtnotificaties en autorisatiebevestiging in het mobiele telefoonsysteem moeten zijn geactiveerd.

Funcities

Pan/tilt

Draai uw camera door deze op uw smartphone te verschuiven, zodat u 360 graden zicht hebt.

Bewegingsdetectie

Zodra de ingebouwde bewegingssensoren detecteren beweging, stuurt de camera u push-en en app-meldingen.

Menselijk lichaam-filter

Het filter zal de meeste irrelevante objecten filteren, valse alarmen verminderen en de nauwkeurigheid van alarmen verhogen.

Automatisch volgen

Identificeer de beweging van menselijke lichamen binnen het controlebereik en regel automatisch de pan/tilt om de bewegende objecten te volgen. Alle acties van objecten worden duidelijk verzonden naar de camera.

Dag & nacht

Mis geen enkel moment meer, zelfs niet in volledige duisternis, dankzij de krachtige nachtzichttechnologie.



Dag



Nacht

Algemene veiligheidsinstructies

Lees de instructies voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt!

1. Gebruik het apparaat niet buiten de opgegeven waarden voor temperatuur, vochtigheid en stroomvoorziening.
2. Installeer het apparaat stevig op een verticaal oppervlak (solide muur/deur) dat niet onderhevig is aan trillingen of schokken. Vermijd te veel vocht, veel stof en agressieve dampen.
3. Installeer de apparaten niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels of in de buurt van elektronische amusementsapparatuur (zoals tv's, stereo-ontvangers en versterkers).
4. Ga voorzichtig om met het apparaat. Sla of schud het apparaat niet, anders kan deze beschadigd raken.
5. Probeer dit apparaat niet zelf te openen of repareren - het is van essentieel belang dat u contact opneemt met het verkooppunt!
6. Wanneer u het apparaat moet afdanken, moet deze gescheiden van het huishoudelijke afval en op een milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd (inzamelpunten voor oude apparatuur zoals elektronica/batterijen) (in overeenstemming met de wet op elektrische en elektronische apparatuur).
7. Gebruik uitsluitend een mild schoonmaakmiddel en veeg voorzichtig af met een zachte doek. Gebruik geen krachtige of schurende reinigingsmiddelen.

BELANGRIJK: U mag alleen privé omgevingen opnemen met de camera (beeld en geluid)! Oriëntatie in openbare ruimtes is strikt verboden binnen de betekenis van de wet!

Gedetailleerde technische gegevens

Camera

Beeldsensor:	1/2.8" 3Megapixel CMOS
Resolutie:	2304(H) x 1296(V)= Super HD
Sluittijden:	1/15-1/100s
Belichting:	Kleur 0.01Lux @F2.0 Zwart/Wit 0.01Lux @F2.0
Infrarood nachtsensor:	tot 10 meter
Dag-/nachtmodus:	automatisch (ICR) - kleur/zwart-wit
Contrast:	DWDR (Digital Wide Dynamic Range)
Lens:	3,6 mm @F2.0 110° groothoek

Video & audio

Compressie:	H.264
Bitsnelheid:	32Kbps-2Mbps
Framesnelheid:	1 ~ 25 fps „frames per seconde“
Audio:	geïntegreerde luidspreker en micro 2-weg

Netwerk

Alarmtrigger:	intelligente bewegingsdetectie/geluidsdetectie
Beveiliging WLAN:	64/128-bit WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Verbindingsprotocollen:	HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP, RTSP
Verbinding:	2.4G & 5G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac)
Ondersteunde software:	iOS 9 of nieuwer, Android 5 of nieuwer
Beveiliging:	gebruikersauthenticatie, versleutelde verbinding AES-128, SSL

Maximaal WLAN-zendvermogen: 0,079W (19dBm)

Algemeen

Bedrijfstemperatuur:	- 20 tot 50 °C
Voeding:	DC 5V/1A USB Type-C
Verbruik:	4,5W max.
Opslag:	MicroSD-kaartsleuf (max. 128 GB)
Aanpasbare weergaven:	Tilt (V) -30°-77° / Pan (H) 0-355° inclusief Smart Tracking
Afmetingen:	59x63x110mm
Netto gewicht:	ca. 161g

Verklaring van conformiteit

Fabrikant: Bea-fon Mobile GmbH
 Enzing 4, 4722 Peuerbach, Oostenrijk
 Importeur: Bea-fon Mobile GmbH
 Website: www.beafon.com
 Model: TRACER 2T / BEASH-2T-W / Speed 18S
 Artikelbeschrijving: IP battery camera

Shenzhen Global Test Service Co., Ltd. No-7-101 and 8A-104, Building 7 and 8, DCC Cultural and Creative Garden, No. 98, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong hat folgende EU-Baumusterprüfbescheinigungen (Zertifikat Nr.: GTS20221031017-1-2 / GTS20221031017-1-3) and Shen Zhen UONE Test Co., LTD. Unit 4B, Building B4, China Merchants Guangming Science Park, Tourist Road 3009, Guangming New District, Shenzhen, RoHS-Zertifikat (Report Nr.: U00905220905626-1E) issued. **Het hierboven beschreven object van de verklaring is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:**

EU Directive 2014/30/EU, EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) and RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

De fabrikant/importeur is als enige verantwoordelijk voor het afgeven van deze verklaring van conformiteit.

Testnormen:

EMC Directive 2014/30/EU

Harmonized Standards	Test Report Number
EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017/A11:2020 EN 50130-4:2011/A1:2014 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A02:2021/AC:2022-01	GTC20221031017-1-2

Radio Equipment Directive 2014/53/EU

Essential Requirement	Harmonized Standards	Test Report Number
EMC	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-3 V2.3.0 (2022-07) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)	GTS20221031017-1-4
Radio	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)	GTS20221031017-1-5 GTS20221031017-1-6 GTS20221031017-1-7 GTS20221031017-1-8
Health	EN IEC 62311:2020	GTS20221031017-1-9
Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	GTS20221031017-1-1

Verklaring van conformiteit

RoHS Directive(EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Applicable Standards	Test Report Number
IEC 62321-1:2013, IEC 62321-2:2013 IEC 62321-3-2:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013 IEC 6231-6:2015, IEC62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017	U00905220905626-1E

Voor de correctheid:

bea fon
 Möglin GmbH
 A-8720 H. Handlgruber, Erding 4
 Tel.: 07776/2613-0 Fax 07776/2613-1299

Reinhard Handlgruber, COO
 Peuerbach, 28.03.2023



<https://ipc-eu.ismartlife.me>
 Supports browser view (WebRTC)