

**eNet Funk Dimmaktor 4fach  
4 x 250 W/VA**

| Spezifikation                                                                          | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 5431 00     | 1  | 480,46             | 42 | 4010337774266 |

**Merkmale**

- Der eNet Funk Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten.
- Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
- Lampenschonendes Einschalten.
- Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar.
- Szenenbetrieb.
- Statusanzeige der Ausgänge mit LED.
- Statusrückmeldung an eNet Funksensoren.
- Parallelschaltung mehrerer Ausgänge bis zu einer Last von 950 W möglich.
- Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.
- Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens.

Mit eNet Server einstellbar:

- Maximale Helligkeit.
- Dimmverfahren.
- Dimmgeschwindigkeit.
- Nachlaufzeit.
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung.
- Auf- bzw. Abdimmrampe.
- Abschaltvorwarnung.
- Dauer-Ein, Dauer-Aus.
- Hotelfunktion.
- Lichtregelung.

**Technische Daten**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Nennspannung:         | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Verlustleistung:      | max. 8 W           |
| Stand-by pro Ausgang: | max. 0,3 W         |
| Umgebungstemperatur:  | -5 °C bis +45 °C   |

## Anschlussleistung pro Ausgang

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - Glühlampen:                      | 20 bis 250 W      |
| - HV-Halogen:                      | 20 bis 250 W      |
| - gewickelter Trafo:               | 20 bis 250 VA     |
| - gewickelter Trafo mit NV-LED:    | 20 bis 100 VA     |
| - Tronic-Trafo:                    | 20 bis 250 W      |
| - elektronischer Trafo mit NV-LED: | typ. 20 bis 100 W |
| - LED-Lampen:                      | typ. 3 bis 50 W   |
| - Kompaktleuchtstofflampe:         | typ. 3 bis 50 W   |

Parallelgeschaltete Ausgänge bis max 95 % Auslastung: max. 950 W bei AC 230 V, 50/60 Hz

Anschlussquerschnitt: max. 4 mm<sup>2</sup>

Länge der Datenleitung: max. 3 m

---

## Hinweise

- Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.

---

## Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

---