



## Fuba FMG 508

Artikelnummer: 22010201

Unverbindliche Preisempfehlung: 109,90 €\*

Der Fuba FMG 508 ist ein erweiterbarer Multischalter und für die Verteilung von Satelliten-Signalen und terrestrischen Fernseh- und Radio-Signalen in Hausinstallationen konzipiert. Er dient sowohl zum Anschluss von Quattro-LNBs als auch von Quattro-Switch-LNBs.

Die Grundeinheit FMG 508 ermöglicht die Verteilung des Satelliten-Signals an bis zu 8 Teilnehmer; mit Einbeziehung der Multischalter-Erweiterungen FME 504 und FME 508 sind bis zu 32 bzw. 48 Empfänger möglich.

### Merkmale

- mit den Multischaltererweiterungen FME 504 und FME 508 erweiterbar auf bis zu 48 Teilnehmer
- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- mit integriertem Verstärker für den terrestrischen Bereich
- hohe Abschirmung durch massives Aluminium-Druckgussgehäuse
- Netzteil mit Energiesparkonzept und 1,5 m Anschlussleitung

### Technische Daten

Produkttyp	Erweiterbarer Multischalter
EAN	4050414102018
Eingänge Satellit	4 F-Buchsen
Eingang terrestrisch	1 F-Buchse
Ausgänge	8 F-Buchsen
Eingangsfrequenzbereich Sat.	950 - 2150 MHz
Eingangsfrequenzbereich terr.	88...790 MHz
Eingangsspegel Sat. max.	max. 95 dBµV
Eingangsspegel terr. max.	max. 87 dBµV
Durchgangsdämpfung Sat.	0 dB
Durchgangsdämpfung terr.	- 2 dB
Entkopplung Sat./terr.	> 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 KHz
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Rückkanal	5...65 MHz
Durchgangsdämpfung Sat.-Stammausgänge	0,5...1,5 dB
Dämpfung Rückkanal	-23 dB
Terrestrische Verstärkung	17...21 dB
Stammausgänge	
Verstärkung SAT	20 dB
Max. Stromverbrauch	30 mA
Netzversorgung	90...240 V / 18 V DC
Umgebungstemperatur	-20...+65 °C
Gewicht	400 g
Maße B x H x T	182 x 137 x 34 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 16.01.2019

### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de