



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen- Einsatz mit Fehlerstrom- Schutzschalter

Funktionen im Überblick

- Mit erhöhtem Berührungsschutz.
- 2-polig abgeschaltet (P,N)
- Ohne PE-Überwachung.
- Mit Verbindungsleiter und Schutz nachgeschalteter Steckdosen.
- Bemessungsauslösestrom: 30 mA. Auslösezeit: ≤ 30 ms. Kurzschlussfestigkeit: 3000 A (bei 25 A GL Sicherung). Stromstoßfestigkeit: 250 A (8/20) μ s.
- Mit Spreizbefestigung
- Netzfrequenz: 45...60 Hz
- Nennspannung: 230 V~
- Nennstrom: 16 A
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 40 °C
- Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
- Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.
- SCHUKO® Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz (VDE 0620). Ersetzt den bisherigen Begriff "... mit Kinderschutz".
- RAL-Farbnummer: 9010

Bestelldaten

Artikel-Nr:	3120 EUCB-914
Bestell-Nr:	2CKA003116A0663
EAN:	4011395210192
Preisgruppe:	14
Preis:	160,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

» [DE, EN, NL](#)

Zertifikate

» [EU-Konformitätserklärung](#)
» [ROHS-Produktdeklaration](#)