

Artikeldatenblatt

eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG



Artikel-Nr.

FM J 50700 REG

eNet Funk-Jalousieaktor 1fach REG

REG-Gehäuse 2 TE

Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie Jalousien, Rollläden und Markisen
- Bedienung mit geeigneten eNet-Funksendern
- Betrieb mit Netzteil 12 V REG (Art.-Nr. NT 1220 REG VDC) und eNet Funk-Empfangsmodul REG (Art.-Nr. FM FK 32 REG) oder eNet-Server
- Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler

Produkteigenschaften

- Betriebsartenschalter zur Umschaltung auf Jalousieaktor, Rollladenaktor oder Parametrierung über eNet-Server
- Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf
- Position für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar
- Statusrückmeldung an Funksender
- Ausgang mit Taste **Prog** schaltbar
- Behanglaufzeit speicherbar
- Lamellenumsteuerzeit speicherbar
- Tuchstraffung bei Markisen
- Statusanzeige mit LED

Mit eNet-Server einstellbar:

- Umsteuerzeit bei Richtungswechsel
- Laufrichtung invertierbar
- Bediensperren
- Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware
- Fehlerspeicher auslesen

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~, 50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Minimale Ansteuerzeit in Betriebsart	
Jalousie:	0,1 s
Rollladen:	0,3 s
Kontaktart:	μ
Standby-Leistung:	max. 0,2 W
Laufzeit:	1 ... 600 s
Werkseinstellung Laufzeit:	120 s

Lamellenverstellzeit:	0 ... 10 s
Anschlussleistung	
Motoren:	1000 W
Anschluss Lastklemmen:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 1,5 ... 4 mm ²
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,75 ... 4 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Einbaubreite:	36 mm (2 TE)
Busleitung	
Nennspannung:	DC 12 V SELV
Stromaufnahme:	max. 20 mA
Anschluss Bus:	Anschlussklemme
Leitungslänge:	max. 3 m

