Art.Nr. 93523

EAN: 4007529935239


PD11-KNXs-FLAT-DX-DE


- ✓ Spannung: über KNX-BUS
- ✓ Abmessungen: Ø 52 x 48 mm
- ✓ Stromaufnahme: 12 mA


249,83 € UVP, je Stück. exkl. MwSt.


9 m














Eigenschaften

Spannung	über KNX-BUS
Abmessungen	Ø 52 x 48 mm

Stromaufnahme	12 mA
Erfassungsbereich	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite	max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung	63 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse	IP54 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad	IK02
Temperaturmeßbereich	-5 °C bis +45 °C
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse	Polycarbonat, UV-beständig
Anzahl Lichtfühler	1
Farbe	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anzahl PIR Sensoren	1
KNX TP 256	Ja
Orientierungslicht	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtlicht	5 – 100 %
Helligkeitssollwert	5 – 2000 Lux

Beschreibung

Besonders flacher KNX-Präsenzmelder mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

KNX Secure fähig

HCL/RGB Steuerung

Parametrierung ab ETS 5 zur Integration in KNX-Systeme

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Mischlichtmessung mittels innenliegendem und externen (optional) Lichtsensoren

Intelligenter Halbautomatikbetrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb (Dämmerungsmelder), Vollautomatikbetrieb

1 x Licht (regel- oder schaltbar), 1x Slave-Ausgang, 3x HKL-Ausgänge (unabhängig)

Regeln von bis zu drei Lichtgruppen mittels Offset (externe Beeinflussung möglich)

Kurzpräsenz, Selbstanpassung der Nachlaufzeit, Korridorfunktion

Verschiedene Sperrfunktionen

Softstart

Zwei Logikmodule

Aufruf von Lichtszenen

Abschaltbare Zustandsanzeigen

Temperatur- und Geräuschsensor

Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.

Master-Slave-Betrieb zur Erweiterung des Erfassungsbereiches

Umfangreiche Optimierungsmöglichkeiten für die Lichtmessung

Ausgabe des gemessenen Lichtwertes auf den Bus

Anpassung der Dimmkurve

Bidirektional fernbedienbar mit dem IR-Adapter und der B.E.G.-Smartphone-App

PIN-Code

IR-fernbedienbar mittels optionaler IR-Fernbedienung

Freiprogrammierbare 5-Tasten-Fernbedienung (Zubehör)

Programmiermodus (physikalische Adresse) mittels IR bedienbar

HKL-Modus (0= Automatik, 1=Komfort, 2=Standby, 3=Economy, 4=Frost/Hitzeschutz)

Manuelle Beeinflussung über externe KNX-Taster möglich

Überwachen der Funktion (Heartbeat, zyklisches Senden)

Anwesenheitssimulation

Zwangsabschaltung

Intelligente Zentral-Aus-Funktion

Abschaltvorwarnung

Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen (von 1 h bis 100 h wählbar)

Frei definierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Variable Sicherheitspause nach einem Abschalten der Leuchten

Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121