




286710



Tronic-Drehdimmer 360 W (R, C) Lichtsteuerung, sonstige

Tronic-Drehdimmer mit Softrastung, mit Druck-Aus-/ Wechselschalter, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), lampenschonender Softanlauf, sehr geräuscharm, Phasenabschnitt, mit Klemme für Grundlast von Netzfreeschaltautomat, mit Steckklemmen.

Technische Merkmale

Funktion

- lampenschonender Softanlauf

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Spannung

Betriebsspannung 230 V AC

Sicherung

- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Leistung

Elektronische Trafos 20 ... 360 W

Werkstoff

Farbe nicht zutreffend

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Achsmaß Ø 4 mm

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 20 ... 360 W

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Lastart Kapazitiv

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- Phasenabschnitt
- sehr geräuscharm
- mit Druck-Aus-/Wechselschalter

Sicherheit

Halogenfrei ja

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

Hinweis

- Störungsfreier Betrieb nur mit Berker Tronic-Trafos gegeben.