



Busch-Wächter® Sky KNX 24 Meter

Funktionen im Überblick

- Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
- Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
- Aufbauhöhe 23 mm.
- Mit 2-Kanälen.
- Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
- Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
- Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
- Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
- Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
- Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
- Mit integriertem KNX-Busankoppler.
- Der Programmierkaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
- Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
- Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
- Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
- Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
- Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
- Schutzart Gerät: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: -5 °C - 45 °C
- Lagertemperaturbereich: -25 °C - 55 °C
- Transporttemperaturbereich: -25 °C - 70 °C
- Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux
- Maße (H x B x T): 91 mm x 91 mm x 45 mm
- Einbautiefe: 22 mm
- Montagehöhe: 4 m - 12 m
- Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	6131/40-24
Bestell-Nr:	2CKA006132A0337
EAN:	4011395185834
Zolltarifnummer:	85365080
Preisgruppe:	42
Preis:	207,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [Montage- und Betriebsanleitung](#)
- » [KNX-UpdaterTool - DE](#)
- » [Produkthandbuch](#)

Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)
- » [ROHS-Produktdeklaration](#)

Software

- » [ETS4/ETSS Applikation , V 3.3, 09.03.2017](#)
- » [ETS3 Applikation , V 1.0, 16.02.2015](#)
- » [Zusatzsoftware :PowerTool , V 1.2.125, 22.10.2021](#)
- » [Firmware , V 1.9, 10.03.2017](#)