



WaveLine Wandsender 1-fach 1 Kan. Funk alpinweiß - Reflex SI

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	6731-214
Bestellnummer:	2CKA006730A0046
EAN:	4011395149867
EUR Listenpreis / ST:	199,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2
Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702,
6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter
TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle
Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch
praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der
Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf
glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung: [Montage- und Betriebsanleitung \(.PDF\) \[DE\] 673X-XXX \(2CKA000073B7534\)](#)

Montageart: Aufputzmontage
Unterputzmontage

Einbaulage: Wand

Enthaltene Komponenten: Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

Schutzart: IP20

Technische Daten

Anzahl Kanäle: 1

Produktreihe: WaveLINE

Übertragungsstandard: Funk

Anzahl Batterien: 1

Batteriegröße: CR2032

Chemische Batteriezusammensetzung: Lithium-Metall

Batterieverwendung: austauschbar, nicht wiederaufladbar

Batterielebensdauer: 5 Jahr(e)

Batteriegewicht: 3 g

Lithiumgehalt der Batterie: 0.075 g

Batterie-Prüfbericht UN 38.3: [Battery Report according UN 38.3 \(.PDF\) \[EN\] Renata CR2032 \(9AKK108471A9996\)](#)

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r): 3 V

Frequenz (f): 868 MHz Hz

Design

Designlinie: Reflex SI

Designlinie Variante: Reflex SI
Reflex SI Linear

Ausführung der Oberfläche: unbehandelt
glänzend

Werkstoff: Thermoplast

RAL Nummer: ähnlich RAL 9010

Farbe: alpinweiß

Anzahl Einheiten: 1-fach

Abmessungen

Breite: 0.081 m

Höhe: 0.105 m

Tiefe/Länge: 0.052 m

Nettogewicht: 0.068 kg

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Produkterklärung \(.PDF\) \[DE\] 6731-214 \(2CKA200000E6231\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Batterietyp für die Entsorgung: Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6731-214 \(2CKA100000E0667\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

ETIM 10: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144039

UN-Nummer Gefahrgut: 3091
