


41091909

Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß matt

Steckdose SCHUKO® mit LED-Orientierungslicht mit erhöhtem Berührungsschutz, Kombination von Steckdose und Orientierungslicht, integrierter Helligkeitssensor schaltet bei Dämmerung das Orientierungslicht ein und bei ausreichend Helligkeit aus, Durchverdrahtung möglich, lange Lebensdauer durch LED, weißes LED-Licht, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V AC

Leistung

Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA

Deckel, Tür

- Zentralplatte

Fühler

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	weiß
Farbe	polarweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Beleuchtung Steuerung

Lichtstärke (weiß)	0,2 cd
Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx

LED Steuerung

- weißes LED-Licht
- lange Lebensdauer der LED

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2,5 mm²
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1

- mit Schraub-Liftklemmen

Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

Ausstattung

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

Bedienung

- erhöhtem Berührungsschutz
- Schraub-Liftklemmen

Sicherheit

Schutzart	IP20
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1

- erhöhter Berührungsschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7

Hinweis

- Achtung!
  Artikel mit speziellem UP-Einsatz.
  Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.