



## Fuba FMK 980

Artikelnummer: 22010098

Unverbindliche Preisempfehlung: 209,90 €\*

Der Fuba FMK 980 ist ein kaskadierbarer Multischalter und für die Verteilung zweier Satellitensysteme für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Anschlüssen konzipiert. Der Schalter hat acht Teilnehmerausgänge und neun Stammlitungsausgänge für weitere Kaskaden.

Die Stromversorgung der Schalter erfolgt über die angeschlossenen Endgeräte. Die Stromversorgung der LNBS erfolgt über den SAT-ZF-Verstärker OSV 909.

### Merkmale

- mit 9 Stammleitungen (8 x Satellit, 1 x terrestrisch) zur Errichtung großer Satelliten-ZF-Verteilanlagen
- 5 Jahre Garantie
- Klasse A Produkt

### Technische Daten

Produkttyp	Kaskadierbarer Multischalter
EAN	4050414001786
Anschlüsse	F-Buchse
Eingänge	Sat. 8 + terr. 1
Ausgänge Durchgang	Sat. 8 + terr.1
Ausgänge Sat.	8
Frequenzbereich Sat.	950 ... 2300 MHz
Frequenzbereich terr.	50 ... 862 MHz
Eingangspegel max.	Sat. 86 dB $\mu$ V, terr. 81 dB $\mu$ V
Verstärkung Sat	2,0 dB
Ausgangspegel max.	Sat. 90 dB $\mu$ V, terr. 83 dB $\mu$ V
Entzerrung	4 dB
Durchgangsdämpfung Sat.	2 dB
Durchgangsdämpfung terr.	4 dB
Anschlussdämpfung Sat	2 dB
Anschluss terr. passiv	-22 dB
Anschluss terr. aktiv	-2 dB
Entkopplung Sat./Sat.	> 30 dB
Rückflussdämpfung Sat.	> 10 dB
Rückflussdämpfung terr.	> 10dB
Stromverbrauch pro Durchgang	160 mA
Stromverbrauch pro Ausgang	50 mA
Erdungsanschluss	ja
Umgebungstemperatur	-20...+60° C
Gewicht	398 g
Maße	110 x 290 x 40 mm

\*inkl. 19% MwSt.  
Stand der Preise: 10.01.2019

### Fuba Vertriebs-GmbH

Hölteweg 101  
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de