LNB | Quad Monoblock 4,3 ° | Ausgangsanschluss: 4x F-Connector | Rauschmaß Bereich: 0.85 dB | Konversionsgewinn: 52 - 67 dB | Weiss | Passend für: Astra1+ / Astra3

5 412810 320820

Produkteigenschaften SLNBQDM43BK:

Anzahl der Produkte im Karton	**1 Stück**
Ausgabe falsch	**-53 dB**
Ausgangsanschluss	**4x F-Connector**
Ausgangsfrequenzbereich High Band	**1.100 - 2.150 GHz**
Betriebstemperaturbereich	**-35 - 70 °C**
Bildunterdrückung (Min.)	**40 dB**
Derzeitiger Verbrauch	**0.20 A**
Eingangsfrequenzbereich High Band	**11.7 - 12.75 GHz**
Eingangsfrequenzbereich Low Band	**10.7 - 11.7 GHz**
Farbe	**Weiss**
Hohe Bandumschaltung	**22 kHz**
Konversionsgewinn	**52 - 67 dB**
Kreuzpolarisierung	**20 dB**
LNB-Typ	**Quad Monoblock 4,3 °**

Lokaloszillatorfrequenz Phasenrauschen	**-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)**
Low-Band-Umschaltung	**0 kHz**
Material	**ABS**
	Metall
Passend für	**Astra1+**
	Astra3
Polarity Schaltspannung Horizontal	**DC 16,0 - 20,0 V**
Polarity Schaltspannung Vertikal	**DC 11,0 - 14,0 V**
Rauschmaß Bereich	**0.85 dB**
Satelittenzubehör	**LNB**
Verstärkung Planheits 26 MHz Bandbreite	**± 1,0 dB**

Verpackungsinformationen:

Marke	**Nedis**
Bestellcode	**SLNBQDM43BK**
EAN single Product	**5412810320820**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Verpackung	**Giftbox**
Verpackungsinhalt	**Monoblock**

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

