

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUA35010A

Seite 1 von 2



- Smarte und zuverlässige Rundum-Sicherheit für Ihr Zuhause zur einfachen Selbstmontage
- Schnelle Plug & Play-Installation der Zentrale per 5-V-Netzteil und der vorkonfigurierten Melder über Funk – ohne Verdrahten und Bohren
- Rundum-Sicherheit mit Backup-Batterie zur Notstromversorgung und erweiterbar auf max. 32 Funk-Komponenten, 4 IP-Kameras
- Überprüfen und steuern, was zu Hause passiert: mobiler Zugriff von überall per Gratis-App Smartvest (iOS, Android)
- Sofort-Alarmierung über integrierte, lautstarke 90-dB-Sirene, Push-Benachrichtigung via App und E-Mail
- Intuitive App-Bedienung mit Live-Kameraeinblick, Schnappschussfunktion und Anwesenheitssimulation dank Licht-/TV-Steuerung (Funk-Steckdose benötigtes Zubehör)
- Dauerhafte Gewissheit mit bis zu 1.000 gespeicherten Ereignissen & Kamera-Aufzeichnungen
- Bis zu 32 individuell konfigurierbare Szenarien, wie z. B. smarte Lichtsteuerung: Anlage unscharf, Bewegung erkannt, Licht an
- Integriertes Hygrometer zur Anzeige von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Smartvest-Zentrale verbindet bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 4 IP-Kameras mit der kostenlosen App und ist damit der Mittelpunkt eines modernen Zuhauses. Sie steht dabei für zuverlässige Rundum-Sicherheit, kombiniert mit attraktiven Home-Automation-Funktionen. Die Installation ist dank Plug and Play denkbar einfach, was auch alle zusätzlichen Komponenten betrifft – sie sind bereits vorkonfiguriert und lassen sich ganz einfach über die kostenlose App einbinden. Alle weiteren Einstellungen, wie beispielsweise eine Anwesenheitssimulation, werden bequem und intuitiv über das Tablet oder Smartphone vorgenommen. Mit dem integrierten Hygrometer kann außerdem jederzeit auf Änderungen der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert werden. Im Falle eines Alarms verfügt die Zentrale über eine integrierte, lautstarke 90 dB Sirene und kann parallel mit Push-Benachrichtigungen via App und E-Mail alarmieren.

Smartvest Funk-Alarmanlage & App – Zentrale

Art.-Nr. FUA35010A

Seite 2 von 2

Technische Daten:

Farbe	Weiß
VdS Klasse	Ohne
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Unterstützte IP Kameras	PPIC32020 / PPIC32520 / PPIC34520 / PPIC35520 / PPIC36520 / TVAC19000 / TVAC19100 / TVAC1600x
Abmessungen	(B x L x H) 280 x 89 x 280 mm
Alarmierung	Push-Benachrichtigung / E-Mail / SMS / Akustisches Warnsignal
Anzahl Benutzer	1
Anzahl Drahtzonen	0
Anzahl Ereignisse	1.000
Anzahl Funkzonen	32
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Bruttogewicht	1,04 kg
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 30 - 100 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Batterie - Menge	6

Integrierte Sirene	< 90 dB
kompatibel zu	SHGW10000 / SmartFriendsBox
Leuchtfarbe	Blau / Gelb / Rot
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,54 kg
Netzwerkanschluss	RJ-45 Buchse (10/100 Mbit/s)
Notstromversorgung	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Software	App: Smartvest (Android / iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Steckertyp	DC-Stecker: 3,5 x 1,35mm
Stromaufnahme	480 mA
Verschlüsselung	AES128, HTTPS