XORO MBA 36 (XSD100600)

47 cm Vollautomatische Satelliten-Antenne mit Steuergerät



- **Vollautomatische Ausrichtung auf den gewünschten Satelliten per Knopfdruck**
- **Modernes Trackingverfahren, das Ihnen sogar Empfang während der Fahrt ermöglicht**
- **Steuergerät & Mini-Steuerkonsole**
- **4 Satellitenpositionen vorinstalliert**
- **Komplett mit allen Installationskabeln und Zubehör**
- **Multi-Output Option für bis zu 3 Teilnehmer**

Allgemeine Daten

Antennen Typ:	Parabolantenne
Anzahl der Teilnehmer:	1-3
Standardfunktionen:	SIS, USB Update-Funktion
Optionen:	Statisch, 3 Ausgänge, DVB-S2

LNB-Spezifikation

LNB Typ:	Universal Twin LNB oder Quad LNB
Frequenzband:	KU Band
Frequenzbereich:	10,7 GHz—12,75 GHz
LNB Verstärkung:	32 dBi
Empfangsleistung:	48 dBW
Polarisation:	H/V

Motor-Spezifikation

Motorsteuerung:	2-Achsen Schrittmotor
Spannungsversorgung:	12 Volt DC / 24 Volt DC
Neigungswinkel:	20° - 60°
Suchwinkel:	680°
Neigungsgeschwindigkeit:	7° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit:	45° pro Sekunde
Ausrichtungszeit:	< 10 Sekunden

Abmessungen & Gewicht

Antenne:	83 x 82 x 36 cm (LxBxH)
Spiegel:	47 cm

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

Steuergerät (BxHxT):	26 x 18 x 5 cm
Gewicht:	12,5 kg

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich:	-15 ~ 50° C
Lagertemperatur:	-30 ~ 70° C

Vorprogrammierte Satelliten

Astra 1:	19,2° Ost
Astra 2:	28,2° Ost
Astra 3:	23,5° Ost
Hotbird:	13° Ost

Handelsdaten

Exportkartonmaße:	93 x 84 x 45 cm
Exportkartongewicht:	21,5 kg
Verpackungseinheit:	1 Stk.
Abmessung Palette (LxBxH):	92 x 140 x 170 cm
Gesamtgewicht pro Palette:	ca. 150 kg
Stückzahl pro Palette:	6 Stk.
Artikelnummer:	XSD100600
EAN:	4260001039454
Artikelnummer (MBA 36 Multi):	XSD100610
EAN (MBA 36 Multi):	4260001039461

Lieferumfang

:	XORO MBA 36 Steuergerät Mini-Steuerkonsole 1x Antennenanschlusskabel (8,0 Meter) (MBA 36 Multi enthält 3x Antennenanschlusskabel à 8,0 Meter) 1x Antennenanschlusskabel (1,5 Meter) Installationsanweisung

Auszeichnungen



MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial