

Fuba GAD 614

Artikelnummer: 29440062

Unverbindliche Preisempfehlung: 29,90 €*

Die Fuba Unicable-Durchgangsdose GAD 614 empfängt die Signale eines Verstärkers, dämpft sie mit maximal 14 dB und leitet sie anschließend in der richtigen Stärke an Empfänger weiter. Gleichzeitig schützt die Sicherheitssteckdose vor Überspannung und schafft ein störungsfreies Kabelsystem.

Es sind 16 Nutzerfrequenzen freigeschaltet, die Antennendose kann aber umprogrammiert und nach individuellen Vorstellungen installiert werden. So erhalten nur die Receiver alle TV-Programme, die auf der richtigen Nutzerfrequenz senden. Nicht berechtigte Teilnehmer können das System dementsprechend nicht stören oder beeinflussen.

Merkmale

- **Anschlussdämpfung 14 dB**
- **Nutzerfrequenz 1-16 sind werkseitig freigeschaltet**
- **Antennendose kann auch umprogrammiert werden**
- **absolute Stör- und Manipulationssicherheit**
- **sichere und konfliktfreie Installation**
- **einfachste Programmierung der Dosen mithilfe der DAM 600 Programmiereinheit**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

EAN	4050414400626
Anschlüsse	Sat: F-Buchse, TV: IEC-Stecker, RF: IEC-Buchse
Anschlussdämpfung 470...862 MHz	16 dB ± 1,0 dB
Anschlussdämpfung 950...2150 MHz	16 dB ± 1,5 dB
Ausführung	Sicherheits-Antennendurchgangsdose für Unicable-Netze
Ausgangsfrequenz Radio	87,5...108 MHz
Ausgangsfrequenz TV	5...65 MHz, 109...862 MHz
Ausgangsfrequenz Satellit	950...2200 MHz
Durchgangsdämpfung 470...862 MHz	16 dB ± 1,0 dB
Maße B x H x T	ca. 68 x 68 x 39 mm
Durchgangsdämpfung (dB)	= 3 dB
87,5...108 MHz FM	16 dB - 1,5 dB

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 04.10.2017

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de