



## KEM 10508

Multischalter mit 8 Anschlüssen

Bestell Nr.: 20510107



- Kaskadierfähiger Multischalter zur Verteilung von 4 Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf viele Receiver
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high, Sat-Positionen A/B/C/D von jedem Receiver aus durch DiSEqC™-Steuerung
- Terrestrische Signale (DVB-T/-T2/UKW) werden verstärkt zu jedem Ausgang geleitet
- Kaskadierbar, z. B. für Flurverteilungen in größeren Wohnblöcken
- Versorgung über ein optional erhältliches externes Netzteil KEMP 15, BN 20510131, um die LNBs und evtl. installierte SAT-ZF-Verstärker und den internen terrestrischen Verstärker zu versorgen
- Für die Innenmontage
- Multischalter Durchgang zur Anlagenerweiterung um jeweils acht Anschlüsse

Status 02/2024

## Technische Daten / Technical Data:

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Typ:                                    | KEM 10508                     |
| Bestell-Nr.:                            | 20510107                      |
| Teilnehmeranschlüsse:                   | 8                             |
| Eingänge:                               | 1 x terr. / 4 x Sat-ZF        |
| Frequenzbereiche:                       | 40 – 862 MHz   950 – 2400 MHz |
| Durchgangsdämpfung:                     | -2 → -4 / -1 → -3 dB          |
| Anschlussdämpfung:                      | 0 / -3 → 0 dB                 |
| Entkopplung TER/SAT typ.:               | 30 dB                         |
| Stromaufnahme/Teilnehmer:               | 35 mA                         |
| Entkopplung horizontal → vertikal:      | 30 dB                         |
| DC-Anschlusstyp:                        | DC-Netzteilbuchse 5,5/2,1 mm  |
| Impedanz:                               | <b>75 Ω</b>                   |
| Max. Ausgangspegel TER/SAT:             | 84 / 101 dBμV                 |
| Schaltbefehle:                          | 13/18 V, 0/22kHz, DiSEqC 1.0  |
| Max. LNB-Versorgungsstrom:              | 450 mA                        |
| Anschlüsse:                             | F-Connectoren                 |
| Zulässige Umgebungstemperatur:          | -20 bis +50 °C                |
| Abmessungen (B x H x T) ohne F-Buchsen: | 140 x 140 x 63 mm             |
| Verpackungseinheit/Gewicht:             | 1 / 0,3 St./kg                |

## Downloads

- [KEM 105x - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: 05/2023 - Größe: 2,19 MB\)](#)



### Produkt Galerie:

