

# Artikeldatenblatt

## JUNG HOME Taster 1fach



### Artikel-Nr.

BT LC 17101261

### JUNG HOME Taster 1fach

für Einsätze "Jalousie" Art.-Nr.: 1730 JE und 1731 JE  
für Einsätze "Licht" Art.-Nr.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE  
lieferbar ab April 2023

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Manuelles und automatisches Bedienen von z. B. Behängen, Beleuchtung oder Lüftern
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten, Dimmen, Jalousie oder Nebenstelle 3-Draht

### Produkteigenschaften

- Inbetriebnahme und Bedienung über JUNG HOME App mit mobilem Endgerät (Smartphone oder Tablet) über Bluetooth®
- Bedienung oben, unten und vollflächig mit bis zu 2 verknüpften Funktionen pro Wippe
- Bedientasten nutzen zur Steuerung von Gruppen, Zentralfunktionen oder um Szenen aufzurufen
- Bedientasten nutzen, um drahtlos verknüpfte JUNG HOME Geräte zu bedienen
- Mehrfarbige Statusanzeige mit optionalem Nachtmodus
- Aktoren-Zustandsrückmeldung über Status-LED
- Sperren der lokalen Bedienung
- Einbindung des lokalen Aktors in Gruppen, Zentralfunktionen und Szenen
- Bis zu 16 Zeitprogramme steuern die Funktionen des jeweiligen Einsatzes (z. b. EIN/AUS-Schalten, Dimmen, Jalousie verfahren, Temperatur verstellen)
- Treppenlichtfunktion (Beleuchtung nicht manuell ausschaltbar) mit Abschaltwarnung
- Nachlaufzeit
- Automatikbetrieb aktivieren/deaktivieren über JUNG HOME App
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Automatische Datum- und Uhrzeitaktualisierung bei Verbindung mit Smartphone
- Maximalhelligkeit und Mindesthelligkeit einstellbar, mit Dimmeinsatz
- Einschalten mit letzter Helligkeit oder fester Einschalthelligkeit, mit Dimmeinsatz
- Lüftungsposition, Behanglaufzeit, Lamellenumsteuerzeit, Umsteuerzeit bei Richtungswechsel und Inversbetrieb einstellbar, mit Jalousieeinsatz
- Auswertung der Nebenstelleneingänge (wenn vorhanden) zur Steuerung des Einsatzes
- Bluetooth® SIG Mesh für voll verschlüsselte drahtlose Kommunikation und Repeaterfunktion
- Updatefähig über JUNG HOME App

### Zukünftig per Update verfügbar:

(Hinweise zu Updates und Terminen finden sie unter [www.jung.de/JUNGHOME](http://www.jung.de/JUNGHOME))

- Bedientasten nutzen, um Sperr- und Zwangsfunktion auszulösen
- Zeitprogramme mit Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion)
- Zeitprogramme mit Zufallszeitpunkt
- Sperr- und Zwangsfunktion: Aussperrschutz, Dauer-EIN/AUS oder für feste Zeit EIN/AUS

- Nachtlichtfunktion mit Zeitraum für Helligkeitsabsenkung, mit Dimmeinsatz
- Hotelfunktion (Orientierungslicht statt AUS), mit Dimmeinsatz
- Warmdimmen (Ändern der Farbtemperatur mit gleichzeitiger Helligkeitszunahme), mit DALI-Einsatz
- Ein-/ Ausschaltverzögerung

Ein Beschriftungsauftrag aus dem GRAPHIC TOOL muss zusammen mit der Bestellung erfolgen: [www.jung-group.com](http://www.jung-group.com) > Service

Eine nachträgliche Beschriftung der Tasten ist nicht möglich.

## Technische Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperatur:        | +5 ... +45 °C           |
| Lager-/Transporttemperatur: | -25 ... +70 °C          |
| Ganggenauigkeit pro Monat:  | ± 13 s                  |
| Gangreserve:                | ca. 4 h                 |
| Funkfrequenz:               | 2402,0 ... 2480,0 MHz   |
| Sendeleistung:              | max. 10 mW (Klasse 1.5) |
| Sendereichweite             |                         |
| in Gebäuden:                | ca. 30 m                |

**matt lackiert**

## Farbe:

bleu outremer foncé

## Material:

Duroplast lackiert

**P** Individuelle farbige Bedruckung möglich