

Technische Daten

Energieverbrauch	1 x 9W	1 x 18W	2 x 18W	1 x 24W	2 x 24W
Versorgungsspannung	220V - 240V 50/60Hz				
Lichtstrom [lm]	945	1900	3800	2520	5040
CCT [K]	4000				
Betriebstemperatur [C°]	-20 bis +40				
Halbwertswinkel [°]	120				
DF	≥0,5	≥0,7	≥0,9		
CRI	80				
Schutzart	IP65				
Schutzklasse	II				

Abmessungen	Länge [mm]	Breite[mm]	Höhe[mm]
1 x 9W	684	62	60
1 x 18W	1290	62	60
2 x 18W	1290	101	60
1 x 24W	1590	62	60
2 x 24W	1590	101	60



Das obenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Werkstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Weitere ergänzende Rücknahmebedingungen der Hersteller und Vertrieber erfahren Sie beim jeweiligen Kundenservice.



Schutzklasse II

Diese Leuchte hat eine Schutzisolation

IP65

Leuchten der Schutzart IP65 sind staubdicht und Berührungssicher sowie gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt und können daher im überdachten Außenbereich und in so genannten Feuchträumen, wie z.B. Keller und Garage beliebig verwendet werden.



Leuchtmittel (Lichtquelle) ist für fachkundige Personen austauschbar.

Sicherheitshinweise:

1. Elektroinstallationen dürfen nur durch Fachkräfte unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
2. Vor Beginn der Installation/Deinstallation den Strom abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Diese Leuchte ist ausschließlich mit LED Röhren zu betreiben.
4. Montageanleitung beachten und aufbewahren.
5. Beschädigte Leuchten nicht in Betrieb nehmen.
6. Keine Gegenstände an der Leuchte aufhängen, die Leuchte nicht abdecken.
7. Die Leuchte ist für waagrechte und senkrechte Wand- und Deckenmontage in Innenräumen, Feuchträumen und im geschützten Außenbereich geeignet.
8. Die Leuchte ist nicht für den Einsatz in explosions- oder brandgefährdeten Bereichen geeignet.
9. Geschützt gegen Strahlwasser und Staub (IP65).
10. Reinigen Sie die Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand.
11. Bei Beschädigung(en) aller Art ist sofort der Netzanschluss spannungsfrei zu schalten.

Allgemeine Hinweise:

1. Leuchte oder Leuchtmittel nicht im Hausmüll entsorgen.
2. Die Leuchte ist nicht dimmbar.
3. Alle lichttechnischen Daten beziehen sich auf das mitgelieferte Leuchtmittel.
4. Dieses Produkt enthält Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse F.
5. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
6. Vor der Entsorgung der Leuchte ist der Endnutzer verpflichtet, das bzw. die Leuchtmittel zu entnehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen.
7. Dieses Produkt kann inklusive der LED Röhre(n) kostenfrei zur Entsorgung an den Hersteller zurückgeführt werden.

Lieferumfang:

- 1x oder 2x auswechselbare LED Röhre (je nach Ausführung)
- 2x Edelstahl Halterung mit je 2 Schrauben und Dübeln
- 1x M16 x 1,5 Verschraubung
- 6x, 12x oder 14x Edelstahl Verschlussbügel (je nach Ausführung)
- 1x Wannengehäuse ABS grau
- Schutzabdeckung PC klar mit Prisma
- Montageanleitung inkl. Sicherheitshinweise

Montage:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Strom abgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser-, Stromleitungen, o.ä. an der Bohrstelle befinden.
3. Zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an. Tipp: Klipsen Sie die Montagebleche auf die Leuchte und verwenden so die Leuchte als Markierungshilfe zum Anzeichnen der Bohrlöcher.
4. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben und Dübeln. Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
5. Öffnen Sie das Oberteil der Leuchte und entfernen Sie die Röhre(n).
6. Klipsen Sie das so freigelegte Unterteil in die befestigten Montagebleche.
7. Führen das Anschlusskabel durch die M16-Verschraubung ein und arretieren diese.
8. Schließen Sie die Leitung an der Lüsterklemme an. Achten Sie auf richtige Polung (Braun/Schwarz = Phase „L“; Blau = Neutral „N“; Grün/Gelb = Erde).
9. Legen Sie die Röhre(n) ein und schließen das Gehäuse.
10. Nun können Sie den Stromanschluss wieder unter Spannung setzen.

Haftungsausschuss:

1. Druckfehler und Änderungen an dem Produkt, der Verpackung oder der Montageanleitung behalten wir uns vor.
2. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung, Wartung oder der Verwendung von ungeeignetem Werkzeug entstehen. Benutzen Sie für die Installation das mitgelieferte Zubehör.
3. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Garantie.

Garantie/gesetzliche Gewährleistung

<https://www.hwh-electronic.com/garantiebedingungen>