Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



TX3 FI 40A 2P 30MA AC

Best.-Nr. 411510

https://ekatalog.legrand.at/produkt/411510

€ 182.25 Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

Artikelbeschreibung

Legrand Fehlerstromschutzschalter TX3, Typ AC, für Wechselfehlerströme nach ÖVE EN 61008-1, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemessungsstrom In 40 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: TX3 FI 40A 2P 30MA AC
Serie/Typ: FI und FI/LS Schalter TX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010
EAN-Code: 3414970352422
Gewicht (netto): 0,201 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.27



Datenblatt
F01575EN-02.pdf

Bilder

