



DIGITRADIO 217

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039988	schwarz	0000/3998	1,59 kg	1,07 kg	22 x 14 x 11 cm	28 x 21,5 x 14,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (40 DAB+ / 40 UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei einstellbare Weckzeiten

TFT-Farbdisplay (3,2")

Fünf frei belegbare Direktwahltasten

Netz- und Batteriebetrieb

Bluetooth-Audiostreaming

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 80 % relative

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 0 - 40 °C

ARTIKELINFORMATIONEN

Farbe : schwarz

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB+/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 5 W RMS

Equalizer (vordefiniert) : Ja

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : micro-USB Updateport 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 40

Programmspeicher Favoriten UKW : 40

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Größe : 3,2 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Bild-Formate : PNG, JPEG

Audio-Formate : AAC, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Slowakisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x AA (1,5V)

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : DC 12V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0,5 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 217, Netzteil,
Bedienungsanleitung