Keor Multiplug

Einphasig VI



310082

Automatischer Restart: Bei Netzausfall arbeitet die USV-Anlage im Batteriebetrieb und schaltet die Steckdosen ab, sofern der Netzausfall länger andauert als die verfügbare Überbrückungszeit. Die USV-Anlage startet automatisch, sobald das Netz wieder verfügbar ist.
Technische Eigenschaften:
- auswechselbare Sicherung für den Feinschutz bei Kurzschlüssen
- LED-Anzeigen
- Interner AVR (Automatischer Spannungsregler)
- USB-Ladegerät
- Ausgang 6x Schukosteckdosen

Best.Nr.	USV-Anlage mit Schutzkontakt-Steckdosen			
	4 Steckdosen mit Batterieschutz zum Schutz vor Spannungsspitzen 2 Steckdosen mit Schutz vor Spannungsspitzen			
	Nennleistung (VA)	Nennwirk-leistung (W)	Über-brückungszeit (min)	Anz. Steckdosen
310081	600	360	bis 15	4+2
310082	800	480	bis 15	4+2

ANMERKUNG: Die angegebenen Überbrückungszeiten wurden unter optimalen Betriebsbedingungen ermittelt.

Charakteristik

Best.Nr.	310081	310082
Allgemeine Daten		
Nennleistung (VA)	600	800
Wirknennleistung (W)	360	480
Wirkprinzip	Line Interactive VI	
Ausgangsspannung	Simulated Sinus	
Eingang		
Eingangsspannung	230 V	
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz +/- 5 Hz	
Eingangsspannungsbereich	170 - 290 V	
Ausgang		
Ausgangsspannung	230 V ± 10%	
Nennfrequenz	50/60 Hz +/-1 Hz	
USB Ladegerät / Spannung	Typ A /5 V	
Mechanische Daten		
Abmessungen H x B x T (mm)	190 x 89.5 x 296	
Nettogewicht (kg)	5	5,5
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (°C)	0 - 40°C	
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	< 95% nicht kondensierend	
Geräuschpegel in 1 m Abstand (dBA)	< 40	
Zertifizierungen		
Normen	EN 62040-1, EN 62040-2	