Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



RX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 402038

https://ekatalog.legrand.at/produkt/402038

€ 297.65 Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

Artikelbeschreibung

Legrand Fehlerstromschutzschalter RX3, Typ A, für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme nach VDE 0664-10, EN 61008-1, unverzögert, 2-polig, Bemessungsstrom In 63 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50 Hz, Stoßstromfest bis 250 A, Bemessungskurzschlussstrom 10 kA bei geeigneter Vorsicherung, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: RX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 2-polig, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Serie/Typ: FI und FI/LS Schalter RX3

Hersteller: Legrand

Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362010

EAN-Code: 3245064020381

Gewicht (netto): 0,231 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Bilder

