

# Ease of use

## Protect Basic.GE

10 JAHRE  
GEWÄHRLEISTUNG

### Wirksamer Überspannungsschutz für empfindliche Elektronik im Heimbereich

5 Steckdosen bieten Platz für Standardschuko-Stecker und zusätzlich abgesetzte Steckdosen sind für den Anschluss von größeren Netzteilen vorgesehen. Zusätzliche Filter dienen der Abschwächung hochfrequenter Störspannungen. Kabelsalat wird durch die Fixierung am Ende des Gerätes vermieden. Betriebsstatus und aktiver Überspannungsschutz werden über zwei LEDs angezeigt. Durch den Netzschalter können die angeschlossenen Verbraucher vom Netz getrennt werden.



Abb. PROTECT Basic.GE7  
Kabelfixierung verhindert  
Kabelsalat

#### Hauptmerkmale:

- 5 Schutzkontaktsteckdosen plus ein bzw. zwei abgesetzte Steckdosen für z.B. größere Steckernetzteile
- Netzzuleitung (1,8m) mit abgewinkeltem Netzstecker
- Rücksetzbarer Sicherungsautomat
- Alle Steckdosen mit Kindersicherungen ausgestattet
- Befestigungsmöglichkeit für Wandmontage
- LEDs signalisieren Betriebszustand und aktiven Überspannungsschutz

## Protect Basic.GE: technische Daten

Kategorie III / D / T3 nach IEC 61643-1	Basic.GE6	Basic.GE7
Netzanschlussspannung	230 Vac, 50 / 60 Hz	
Netzanbindung	abgewinkelter Schuko-Stecker	
Verbraucherabgänge	5 x Schuko-Steckdosen 1 x abgesetzte Schuko-Steckdose	5 x Schuko-Steckdosen 2 x abgesetzte Schuko-Steckdosen
Sicherheitsstandard	KEMA-KEUR, KEMA GS	
Schutztechnik	Ableiter 3-fach L-N / L-PE / N-PE	
Abmessungen ca. (B x H x T)	404mm x 42mm x 60mm	288mm x 42mm x 110mm
Gewicht ca.	0,6kg	0,7kg
Bestellnummer	600 000 7194	600 000 7196

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux • Specifications are subject to change without notice • 07/2010

AEG Power Solutions GmbH  
Emil-Siepmann-Str. 32  
59581 Warstein-Belecke  
Deutschland  
Tel.: +49 2902 763 168  
Fax: +49 2902 763 169  
www.aegpartnernet.de

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

**AEG**