



TBS-h574TX-i3-12G

CPU	Intel® Core™ i3-1320PE 8C(4P+4E)/12T up to 4.50GHz
CPU-Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessor	Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungseingine	Yes
Hardware-beschleunigte Transkodierung	Yes
Arbeitsspeicher	12 GB on board (non-expandable)
Maximaler Arbeitsspeicher	12 GB on board (non-expandable)
Flash-Speicher	5GB (Dual Boot OS Schutz)
Laufwerksschacht	5 x E1.S up to 15mm (5x PCIe Gen3 x2) Pre-install adapter to support M.2 2280 for each slots
Laufwerkskompatibilität	E1.S or M.2 2280 PCIe NVMe
Hot-Swap-fähig	Yes
Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	1
10 Gigabit-Ethernet-Port	1 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo-Frame	Yes
Thunderbolt Port	2 (Thunderbolt™ 4)
USB 2.0 Port	1
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port	2

HDMI™ -Ausgang	1, HDMI™ 1.4b
Formfaktor	Set-Top-Design
LED-Anzeigen	Status, USB copy, SSD 1-5
Tasten	Status, USB copy, Reset
Abmessungen (HxBxT)	60 × 215 × 199 mm Dimensions do not include foot pad (foot pad may be up to 30mm / 1.18 inches high depending on model)
Gewicht (netto)	2.24 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Netzteil	120W Adapter (19VDC output, 100-240VAC input)
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	46 W
Lüfter	System fan: 2 x 40mm CPU fan: 1 x 75mm
Systemwarnung	Summer
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher	1500

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.