




WaveLine Wandsender 1-fach Funk alpinweiß - Busch-balance® SI

Auslauf



Allgemeine Informationen

Typ:	6731-914
Bestellnummer:	2CKA006730A0092
EAN:	4011395192610
EUR Listenpreis / ST:	190,00 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Netzunabhängiger 1-fach Wandsender.
Zum Schalten und Dimmen.
Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung.
Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2
Lichtszenen aufgerufen werden.
Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702,
6703, 6704 und 6705-101.
Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx.
Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter
TP-RF 6770.
Sendefrequenz: 868 MHz.
Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle
Typ CR2032.
Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch
praktisch wartungsfrei.
Automatische Überwachung der
Batterielebensdauer.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf
glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Installation / Montage

Montageart:	Aufputzmontage Unterputzmontage
--------------------	------------------------------------

Einbaulage:	Wand
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart:	IP20

Technische Daten

Produktreihe:	WaveLINE
Übertragungsstandard:	Funk
Anzahl Batterien:	1
Batteriegröße:	CR2032
Chemische Batteriezusammensetzung:	Lithium-Metall
Batterieverwendung:	austauschbar, nicht wiederaufladbar
Batterielebensdauer:	5 Jahr(e)
Batteriegewicht:	3 g
Lithiumgehalt der Batterie:	0.075 g
Batterie-Prüfbericht UN 38.3:	Battery Report according UN 38.3 (.PDF) [EN] Renata CR2032 (9AKK108471A9996)

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	3 V
Frequenz (f):	868 MHz Hz

Design

Designlinie:	Busch-balance® SI
---------------------	-------------------

Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplast
Beschriftungsfeld:	mit Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9010
Farbe:	alpinweiß
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite:	55 mm
Höhe:	55 mm
Tiefe/Länge:	14.6 mm
Nettogewicht:	23.5 g

Material Compliance

RoHS Erklärung: [ROHS Produkterklärung \(.PDF\) \[DE\] 6731-914 \(2CKA200000E6270\)](#)

RoHS Information: nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019

REACH Erklärung: [REACH Konformitätserklärung \(.PDF\) \[DE\] \(2CKA309999E9999\)](#)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Batterietyp für die Entsorgung: Knopfzelle

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 6731-914 \(2CKA100000E1819\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

ETIM 10: EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme

eClass: V11.0 : 27144039

UN-Nummer Gefahrgut: 3091
