



Fuba FME 508

Artikelnummer: 22010202

Unverbindliche Preisempfehlung: 79,90 €*

Der Fuba FME 508 ist eine Multischalter-Erweiterung für den erweiterbaren Multischalter FMG 508. Der FME 508 im stabilen Aludruckgussgehäuse verfügt über 5 Eingänge und 8 Ausgänge.

Werden zur Erweiterung des FMG 508 ausschließlich die Multischalter-Erweiterungen FME 508 verwendet, so können bis zu 48 Anschlüsse umgesetzt werden.

Merkmale

- HDTV-, 4K- und 3D-kompatibel
- einfache Montage durch spezielles Stecksystem
- mit 2 Schrauben zur Arretierung der Halter
- mit zwei Kunststofffüßen zur Wandmontage
- hohe Abschirmung durch stabiles Aludruckguss-Gehäuse

Technische Daten

EAN	4050414102025
Eingänge	Sat. 4terr. 1
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Frequenzbereich	Sat. 950...2150 MHz, terr. 88...790 MHzRückweg: 5...65 MHz
Eingangspegel	max. 95 dBµV
Durchgangsdämpfung	Sat. 0 dB
Durchgangsdämpfung terr.	24 dB
Dämpfung Terrestrisch	2,5...3,0 dB
Stammausgänge	
Entkopplung	Sat. / Sat. > 30 dBSat. / terr. > 35 dB
Schaltmethode	13/18 V, 0/22 KHz
Durchgangsdämpfung	0,5...1,5 dB
Sat.-Stammausgänge	
Dämpfung Rückkanal	-23 dB
Verstärkung SAT	20 dB
Max. Stromverbrauch	30 mA
Umgebungstemperatur	-20...+65 C°
Gewicht	180 g
Maße B x H x T	92 x 137 x 25 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 14.02.2019

Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101
48155 Münster

Tel: 02 51 60940900

Fax: 02 51 60940990

info@fuba.de

www.fuba.de