



# Busch-Wächter® 180 UP

## Sensor Komfort II

### mit Multilinse

#### Funktionen im Überblick

- Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Zur Erfassung bis zum Erdboden.
- Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.
- Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.
- Für Dimmer-Einsatz 6593 U.
- Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
- Mit integriertem Umschalter für AUS-AUTOMATIK-EIN (arretierbar).
- Softauslauf: In Kombination mit dem 6593 U (Betriebsart: Soft-Aus) wird die Beleuchtung innerhalb 60 s runter gedimmt und abgeschaltet.
- Überwachungslichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten.
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
- Schutzart Sensor: IP 20
- Temperaturbereich Gerät: 0 °C - 35 °C
- Erfassungsbereich: frontal: 10 m, seitlich: 2,5 m, bei Montagehöhe: 1,2 m
- Erfassungsbereich 2:
- Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - bis Tagbetrieb
- Öffnungswinkel: 180 °
- Montagehöhe: 0,8 m - 1,2 m
- Einbaulage: Schiebeschalter oben.
- Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

#### Bestelldaten

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Artikel-Nr:</b>      | 6800-815-104M          |
| <b>Bestell-Nr:</b>      | 2CKA006800A2483        |
| <b>EAN:</b>             | 4011395111246          |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85389099               |
| <b>Preisgruppe:</b>     | 19                     |
| <b>Preis:</b>           | 129,00 EUR zzgl. MwSt. |
| <b>Infoblatt</b>        | » Download PDF         |

#### Downloads

##### Bedienungsanleitung

- » [DE](#)
- » [NL](#)

##### Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

##### Tipps / Tricks

»

