



QVP-21A

Betriebssystem	QVR Pro OS (QVP)
CPU	Intel® J1900 Quad-Core 2,0 GHz Prozessor (Turbo bis zu 2,42 GHz)
CPU Architektur	64-Bit x86
Grafikprozessor	Intel® HD Graphics
Arbeitsspeicher	8 GB SO-DIMM DDR3L (2 x 4 GB)
Maximaler Arbeitsspeicher	8 GB (2 x 4 GB)
Speichersteckplatz	2 x SO-DIMM DDR3L
Flash-Speicher	5GB (Dual Boot OS Schutz)
Max Live Cameras (Local Display)	12ch @ All 720p,H.264, 30FPS 6ch @ All 1080p,H.264, 30FPS
Max Playback Cameras (Local Display)	12
Max Concurrent Connection (Client)	8 (4 live cameras / per remote client) *The number of client concurrent connection varies by live cameras
Eingebetteter Kanal	8
Max. Kanal	16
Max. Durchsatz	180 Mbps
Drive Bay	2 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Laufwerkskompatibilität	3,5-Zoll Schächte: 3,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA SSDs
Hot-Swap-fähig	Yes
Gigabit Ethernet Port (RJ45)	2
USB 3.2 Gen 1 Port	3
HDMI-Ausgang	1, HDMI 1.4b (bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz)

Formfaktor	Tower
LED-Anzeigen	Betrieb/Status, LAN, USB, HDD1-2
Tasten	Ein/Aus, USB-Kopie, Reset
Abmessungen (HxBxT)	150 × 102 × 216 mm
Gewicht (netto)	1,47 kg
Gewicht (brutto)	2,92 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27°C (80,6°F)
Netzteil	90W Netzteil, 100-240V
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	10,14 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	16,34 W
Abgeschaltet (Wake-On-LAN/WOL)	0,74
Lüfter	1 x 70mm, 12VDC
Geräuschpegel	19,4 db(A)
Systemwarnung	Summer
Einsatzsperre	Ja
Dateisystem: Interne Festplatte	EXT4
RAID-Wiederherstellung	Yes
Online-RAID-Kapazitätserweiterung	Yes
RAID 1	Yes
Einzeldisk	Yes
Wake on LAN (WOL)	Yes
Zeitplan Ein/Ausschalten (15 Einstellungen)	Yes
Telnet- und SSH-Anmeldungen (nur Admin)	Yes
Syslog-Server und -Client	Yes

Sprache

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Türkisch, Ungarisch, Rumänisch, Thai, Portugiesisch/Brasilien, Griechisch

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

* Geräuschpegel

Testumgebung: Siehe ISO 7779; Maximale Festplattenlast; Zuschauerposition; Durchschnittliche Daten 1 Meter vor dem NAS.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.