

## 10/100 Mbit/s Ethernet Single Mode LWL / Glasfaser SC Medienkonverter 30 km

Produkt-ID: ET90110SM302



Mit dem Einzelmodus-Faseroptik-Medienkonverter mit 10/100 Mbit/s SC (30 km) ET90110SM302 können Sie ein Fast Ethernet-Netzwerk (10/100) über eine Einzelmodus-Faseroptik mit Entfernungen von bis zu 30 km erweitern.

Der Media-Konverter ist eine kostengünstige Lösung zum Verbinden eines 10/100 Mbit/s Ethernet (10/100Base-T)-Netzwerks mit entfernten Netzwerksegmenten über einen 100Base-FX-Faseroptik-Backbone und wurde als strapazierfähige und praktische Ethernet-auf-Glasfaser-Lösung mit einem Stahlgehäuse und einer einfachen Plug-and-Play-Installation mit minimalem Konfigurationsbedarf entwickelt.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Stellt Konnektivität für Benutzer oder Netzwerksegmente bereit, die sich in einem isolierten Bereich eines großen Komplexes oder in einem anderen Gebäude befinden
- Perfekt für sichere Umgebungen, wie sie von Regierungsbehörden benötigt werden, wo EMI nicht akzeptabel ist
- Verbinden Sie Verkehrskontroll-/Überwachungssysteme über große Entfernungen mit dem Hauptbüro

- Erweitern Sie die Netzwerkkonnektivität auf Remote-Bereiche von Stadien, Sälen und anderen Veranstaltungsorten.
- Konvertiert 100Base-FX-Faseroptiksignale in 10/100Base-T-Ethernet über ein Einzelmodusfaseroptikkabel

## Merkmale

- Kostengünstige Möglichkeit zum Erweitern/Überbrücken von Netzwerken mit Faseroptikkabeln
- Zu den erweiterten Funktionen gehören Link Loss Forwarding, Fernüberwachung des Status und zwei Rahmenlängen
- Maximale Länge des Faseroptikkabels 30 km
- Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
- Einfach zu verwenden und zu installieren

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

PoE Nein

WDM Nein

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate 200 Mbit/s (Vollduplexmodus)

Max. Übertragungsentfernung 30 km (18.6 mi)

Faseroptiktyp Single Mode

Wellenlänge 1310nm

Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex

Auto MDIX Ja

---

### Steckverbinder

Anschlüsse lokales Gerät Faseroptik SC



## RJ-45

### Strom

| Mit Stromadapter           | Mit Netzadapter |
|----------------------------|-----------------|
| Eingangsspannung           | 100 - 240 AC    |
| Eingangsstrom              | 0.36A           |
| Ausgangsspannung           | 12V DC          |
| Ausgangsstrom              | 1.6 A           |
| Polarität der Mittelspitze | Positiv         |
| Steckertyp                 | M               |
| Stromverbrauch             | 19.2            |

### Umwelt


|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F)           |
| Lagertemperatur    | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)         |
| Feuchtigkeit       | 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |

### Physische Eigenschaften

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Farbe          | Schwarz          |
| Gehäusetyp     | Stahl            |
| Produktlänge   | 6.1 in [15.5 cm] |
| Produktbreite  | 3.4 in [87 mm]   |
| Produkthöhe    | 0.9 in [24 mm]   |
| Produktgewicht | 13.8 oz [392 g]  |

### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Package Length | 5.4 in [13.7 cm] |
| Package Width  | 8.1 in [20.6 cm] |



Package Height 3.5 in [89 mm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 27.0 oz [766 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Faseroptik-Medienkonverter

Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen

Erdungsschraube

Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

