

PrimaLuxe

SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE UP MIT USB-MODUL

TYP: EFRV300USB/1




- Dieses Produkt darf nur von einer Elektro-Fachkraft installiert werden!
- Schalten Sie vor Beginn der Installation die Spannung über die Sicherung ab und sichern Sie sie gegen Wiedereinschalten ab!
- Prüfen Sie die Leitung mit einem zweipoligen Spannungsprüfer auf Spannungsfreiheit!

Notwendiges spannungsisoliertes Werkzeug:


- Zweipoliger Spannungsprüfer
- Schraubendreher
- Abisolierzange

05.17

ANSCHLUSSSKIZZE
SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE UP
MIT USB-MODUL



DEMONTAGE DES RAHMENS



- **Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Modul für die Unterputzmontage in trockenen Räumen, ausschließlich für starre Leiter geeignet.**
 - **Nur in Kombination mit Rahmen der PrimaLuxe-Schalterserie.**
 - Notwendiges Zubehör: Montierte Einbaudose und Rahmen der PrimaLuxe-Schalterserie. Für die Installation der Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Modul müssen bei dem jeweiligen PrimaLuxe-Rahmen die oberen Ecken herausgebrochen werden. Verwenden Sie hierfür eine Zange.
 - Die Montage der Schutzkontakt-Steckdose mit USB-Modul ist in einer tiefen uP Dose nach DIN 49073 vorgesehen.
1. Steckdosenabdeckung abschrauben.
 2. Aderenden auf eine Länge von 13mm abisolieren.

3. Leiter und Neutraleiter jeweils an äußeren Klemmen anschließen. Dazu das Aderende in die Klemme einschieben. Zum Lösen der Einzeladern die Entriegelung der Klemme niederdrücken.
4. Den grüngelben Schutzleiter (PE) an die mittlere Klemme, gekennzeichnet mit $\oplus$, anschließen.
5. Steckdose in der montierten Einbaudose in der Wand montieren.
6. Rahmen aufsetzen.
7. Steckdosenabdeckung aufsetzen und festschrauben. Beim Aufsetzen darauf achten, dass die Abdeckung an den USB-Ports zuerst aufgesetzt wird.
8. Spannung wieder einschalten.
9. Einwandfreie Funktion mit einem zweipoligen Spannungsprüfer überprüfen.

Warnhinweis – nach Norm VDE 0620-1
Installation nur durch Personen mit
einschlägigen elektrotechnischen
Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie:

- Ihr eigenes Leben
- Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektro-
installateur!

*** Erforderliche Fachkenntnisse für die**
Installation

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“; Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-Systeme, IT-System, TT-Systeme) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

Technische Daten - Steckdose

- 230V~, 16A, 50Hz
- max. 3680W
- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Räumen

Technische Daten - USB Modul

- Ausgang: 2x USB Typ A
- Eingangsspannung: 230V~
- Eingangsstrom: max. 50mA
- Ausgangsspannung: 5V $\overline{\text{---}}$ (+ / - 5%)
- Ausgangsstrom: max. 2x 1,05A oder max. 1x 2,1A
- Standby-Verbrauch: 0,1W
- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Räumen

WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Garantie

Dieser REV-Artikel durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuester Technik aufgebaute

Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:

1. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.
2. Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht, wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
3. Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die aus fehlerhafter Installation entstehen.
4. Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
5. Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mängelbeschreibung an den Händler zu senden.
6. Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung aus schließlich gegen Berechnung.

GB

- Only a qualified electrician is allowed to install this product!
- Before you start installation switch off the power with the main fuse and make sure that power is not switched on again.
- Use a two-pole voltage tester to check if the lead is deenergized.



WEEE-reference of disposal

In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer. DIRECTIVE 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF the COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).



FR

WEEE - Indication des traitements des déchets

Suite aux indications européennes, les déchets électriques et électroniques ne doivent plus être jetés avec les déchets non triés. Le symbole de la poubelle avec les roues indique l'importance du tri sélectif. Participez vous aussi au respect de l'environnement et faites en sorte que, lorsque vous n'utiliserez plus votre appareil, vous suiviez les indications du traitement des déchets. DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



ES

WEEE-Indicaciones para la evacuación

De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden evacuarse junto con los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).



IT

**Avvertenza in materia di
smaltimento degli apparecchi
WEEE**



Conformemente a quanto previsto dalle prescrizioni europee, gli apparecchi elettrici ed elettronici dismessi non possono più essere smaltiti unitamente agli altri rifiuti. Il simbolo del contenitore dei rifiuti su ruote richiama l'attenzione sulla necessità di una raccolta differenziata dei rifiuti stessi. Offrite anche Voi il Vostro contributo alla tutela ambientale, consegnando gli apparecchi dismessi ai sistemi appositamente previsti ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti. DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- DE** Eine mehrsprachige Version dieser Anleitung finden Sie mit Hilfe der Artikelnummer unter **www.rev.biz**. Alternativ können Sie auch dem nebenstehenden QR-Code folgen.
- GB** You can find a multi-lingual version of these instructions with the article number under **www.rev.biz**. Alternatively, you can also use the adjacent QR Code.
- FR** Vous trouverez une version de cette notice en plusieurs langues sous **www.rev.biz** avec le numéro d'article. Vous pouvez également suivre le code QR ci-contre.
- IT** Una versione multilingue di questo manuale è presente al sito web con il numero di articolo nel **www.rev.biz**. In alternativa potete anche seguire il codice QR qui accanto.



Zusätzliche Installationshinweise können Sie auf unserer Homepage **www.rev.biz** finden.

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter **www.rev.biz** über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an **service@rev.biz**. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.

Service-Telefon: +49 900 117 1070*

Service-Fax: +49 180 500 7410

E-Mail: service@rev.biz

*36 ct/Min aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise abweichend



REV Ritter GmbH • Frankenstraße 1-4
D-63776 Mömbris • www.rev.biz