



- HD LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle
- Hotel-Modus
- 2x USB Eingang
- 2x HDMI Eingang (1x ARC/CEC)
- Energieeffizienzklasse: F  
(Bei einer Skala von A bis G)

Der **DYON ENTER 32 PRO X2** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 32 PRO X2** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 32 PRO X2** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 32 PRO X2** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 32 PRO X2** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



#### TECHNISCHE DATEN

<b>Bildschirmgröße</b>	80cm (32 Zoll)
<b>Bildschirmformat / -auflösung</b>	16:9 / 1366 x 768
<b>Helligkeit / Kontrast</b>	180 cd/m <sup>2</sup> / 1200:1
<b>Blickwinkel</b>	H:178°,V:178°
<b>Farben</b>	16.7 Mio.
<b>Schnittstelle</b>	CI+ (Common Interface)
<b>HDMI-Spezifikationen</b>	1.080p, 1.080i, 720p,576p, 480p,480i
<b>Bildeinstellungen</b>	Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch
<b>Audioeinstellungen</b>	Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport
<b>Sonstige Funktionen</b>	Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü
<b>Mediafunktionen</b>	USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG
<b>Lautsprecherausgang</b>	2 x 8 Watt
<b>Stromversorgung</b>	100V – 240V; 50/60 Hz
<b>Wandhalterung</b>	TBD mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)
<b>TV-Funktionen</b>	Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten
<b>HD DVB-S2</b>	Unterstützt bis zu DiSEqC1.3, Demodulation: QPSK / 8PSK Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264
<b>HD DVB-C</b>	Demodulation: 16 - 256QAM
<b>DVB-T/-T2</b>	Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 256QAM Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)
<b>Analog TV</b>	Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I

#### Anschlüsse

1x	CI+ Schacht
1x	Mini YPbPr Anschluss
2x	HDMI Eingang (1x ARC/CEC)
2x	USB Eingang
1x	Kopfhörerbuchse
1x	Digitaler Tonausgang (Koaxial)
1x	Antenneneingang (DVB-T2/-C)
1x	LNB-Anschluss (DVB-S2)
1x	Mini AV Anschluss

#### LOGISTISCHE DATEN

<b>Lieferumfang</b>	DYON ENTER 32 PRO X2, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)
<b>Abmessung (ohne Standfuß)</b>	732 x 435 x 88 mm
<b>Abmessung (mit Standfuß)</b>	738 x 472 x 192 mm
<b>Produktgewicht</b>	3,4 kg
<b>Verpackung Abmessung / Gewicht</b>	795 x 490 x 130 [mm] / 4,8 kg
<b>Artikelnummer</b>	D800151
<b>EAN</b>	4260552542076
<b>UVP</b>	299,99 €