



VIELFACHMESSGERÄT DIGITAL BASIC SCHWARZ/ROT MESSGERÄTE

Art. Nr.
0037386002

EAN
4006341709516

Typ
EM830B

ZUBEHÖR



- PRAKTISCH - Elektrisches Messgerät zum Prüfen und Messen von Wechsel- und Gleichspannungen, Gleichströmen und Widerständen
- FUNKTIONELL - automatische Polaritätsanzeige, Diodentest, Wechselspannung: 200 V - 300 V, Gleichspannung: 200 mV - 300 V, Gleichstrom: 20 μ A - 10 mA, Widerstand: 200 Ohm - 2 M Ohm
- SOLIDE - griffiges und robustes Gehäuse aus bruchfestem Kunststoff
- KOMPLETT - mit LCD-Digitalanzeige, Batterie 6LR61 9 V-Block und Feinsicherung F10AH / 300 V; F250 mA / 300 V
- SICHER - vom Hersteller geprüfetes Qualitätsprodukt

ARTIKELSTAMMDATEN

Artikelnummer	0037386002
EAN-Nummer	4006341709516

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Stromart	DC
Mehrfachanzeige	Ja
Messbereichswahl	manuell
Max. Spannungsmessbereich AC	300 V
Max. Spannungsmessbereich DC	300 V
Max. Strommessbereich DC	0,01 A
Max. Widerstandsmessbereich	2 MOhm
Durchgangsprüfung/Diodentest	Ja
Spannungsmessung/AC	Ja
Spannungsmessung/DC	Ja

Widerstandsmessbereich	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Batterietyp System	
Farbe	Schwarz
Länge netto mm	126 mm
Breite netto mm	70 mm
Höhe / Tiefe netto mm	23 mm
Gewicht netto gr	143 g
B1 - Gewicht je Batterie [g]	45 g
B1 - austauschbar	Ja
B1 - Elektrochem. System	Alkali-Mangan
B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - Typ_Oxaion	6LR61
Beschreibung	Praktisches Elektro-Werkzeug von REV Ritter für eine verlässliche und sichere Elektroinstallation im Haus. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Mess- und Prüfgeräte eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Von einfachen Seitenschneider über kompakte Batterieprüfgeräte bis hin zu robusten Spannungsprüfern - mit dem großen Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.
B1 - Nennspannung	9 V
B1 - weitere Bezeichnung	6LR61, 6LR21, MN1604, A1604, E Block, 6AM6, 6LF22, 160, 6LP3146, LR22, 522
B1 - IEC-Bezeichnung	6LR61
Batterie austauschbar	Austauschbar
Batterie Anzahl & Typ	1 * 6LR61
Volumen in cm³	203 cm³
B1 - enthalten	Ja
Batterie enthalten	Ja

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.