



2 Port Kabel KVM Switch, HDMI 18G, USB 2.0 & Audio

No.: 42345

Schaltet zwischen 2 HDMI-PCs mit einer einzigen Konsole aus Tastatur, Maus & Monitor

Beschreibung

- Steuert zwei mit HDMI ausgestattete PCs von einer einzigen Konsole aus
- Umschalten per Gerätetaste, per Software oder per Hotkeys möglich
- Unterstützt HDMI-Signale mit 18G, bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit
- Schnelle, problemlose Installation dank integrierter und bereits montierter Kabel
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Ein KVM Switch gibt dem Anwender die Möglichkeit, mehrere Rechner über eine einzige Konsole (Tastatur, Maus und Display) im schnellen Zugriff zu steuern.

Der Lindy 2 Port Kabel KVM Switch für 18G bietet eine kompakte Lösung für den Zugriff und die Steuerung von zwei mit HDMI ausgestatteten PCs über ein einziges Tastatur-, Maus- und Monitorset. Mit seinen integrierten Kabeln kann dieser Switch einfach direkt an die Rechner-Systeme angeschlossen werden, ohne dass zusätzliche Kabel angeschafft werden müssen, was Zeit und Geld bei der Installation spart.

Die Unterstützung für Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit sorgt für eine optimale Bildqualität, ideal für hochauflösende grafische Inhalte in Gaming Setups, bei der Videobearbeitung oder für Steuerungssysteme mit anspruchsvollen GUIs. Der Audio-Ausgang am Gerät ermöglicht auch den Anschluss eines Kopfhörers oder von Lautsprechern für 2-Kanal-Audio und ein Mikrofon. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können mit Hilfe eines Hubs (nicht im Lieferumfang) ins System eingebunden werden.

Der KVM Switch verfügt über mehrere Umschaltoptionen, via Gerätetasten, per Hotkey- oder Software-Umschaltung, um dem Benutzer eine einfache und zuverlässige Steuerung zu ermöglichen, die sich sowohl für professionelle Anwender als auch für Einsteiger eignet.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Konsolenschnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0, USB 2.0
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: HDCP 2.2
- Audio: Analoges Stereo

- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse)
- Serielle Schnittstelle: -
- Konsolenanzahl: 1
- Maximale Anzahl PC/Server: 2
- Kaskadierbar: -
- Umschaltmethode: Drucktaste, Umschalten per Hotkey & Software
- Montierbar: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt USB 2.0 Hubs und Device Sharing, aktive LED-Anzeigen

Anschlüsse

- Konsolenschnittstelle: HDMI Typ A (Buchse), 2 x USB 2.0 Typ A, 2 x 3.5mm-Klinkenbuchse
- PC/Server Schnittstelle: 2 x HDMI (Stecker), USB 2.0 Typ A (Stecker), 2 x 3.5mm-Klinkenstecker – integrierte Kabel
- Weitere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: -

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.436kg (0.96lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RL (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: Via USB
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
- Gesamtgewicht: 0.517kg (1.14lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Lieferumfang

- HDMI KVM Switch
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 42345
- EAN: 4002888423458