

Fuba MCR 224

Artikelnummer: 22010141

Unverbindliche Preisempfehlung: 119,00 €*

Mit dem Mini-Unicable-Multischalter MCR 224 können zwei Satellitenreceiver mit TV-Programmen von bis zu vier Satelliten über eine Leitung versorgt werden. Zusätzlich wird das terrestrische Signal übertragen.

Der Multischalter erzeugt zwei SCR-Frequenzen und ermöglicht so beispielsweise auch, dass ein Festplatten-Receiver mit Twin-Tuner zwei verschiedene Fernsehprogramme zur gleichen Zeit empfangen kann.

Merkmale

- **Einsatz mit jedem Einkabel-Receiver (europäische Norm EN50494 / EN50607)**
- **Stromversorgung über externes Netzteil, im Lieferumfang enthalten**
- **zum Anschluss an alle schaltbaren Fuba LNBs und Fuba Multischalter**
- **5 Jahre Garantie**

Technische Daten

Produkttyp	Mini-Unicable-Multischalter
EAN	4050414002165
Eingänge Satellit	2
Eingang terrestrisch	1
Eingangsfrequenzbereich Sat.	950...2150 MHz
Eingangsfrequenzbereich terr.	85...862 MHz
Eingangspegel Sat. max.	64...94 dBµV
Durchgangsdämpfung terr.	-3 dB typ. (-7 dB)
Rückflussdämpfung	> 7 dB
Ausgänge	1 F-Buchse
Ausgangsfrequenzbereich	Benutzerband 1: 1076 MHz Benutzerband 2: 1178 MHz
Ausgangspegel Sat. max.	86 dBµV AGC geregelt
Schaltmethode	13/18V, 0/22 KHz, DiSEqC 1.0 (Sat A/B/C/D unterstützt) DiSEqC 2.0
Leistungsaufnahme	4 W
Umgebungstemperatur	-10...+40 C°
Maße B x H x T	90 x 70 x 40 mm
Steuersignal	EN50494, EN50607
Max. Stromverbrauch	500 mA max., 20 V

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 21.12.2017

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de