

## HL-1110 / HL-1112

### Kompakter S/W-Laserdrucker mit geringem Stromverbrauch



#### Hohe Druckgeschwindigkeit

- Steigerung der Produktivität durch bis zu 20 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit

#### Papierkapazität

- 150 Blatt Papierzufuhr

#### Schnelle Integration

- USB 2.0 Full-Speed Schnittstelle

#### Verbrauchsmaterial

- Einfach zu wechselnder, optionaler Toner für ca. 1.000 Seiten<sup>1</sup>

#### Hochwertige Ausdrücke

- Bis zu 600 x 600 dpi Auflösung (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control)

#### Kompakt

- Modernes, platzsparendes Design



### Allgemein

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Technologie</b>          | Elektrofotografie   |
| <b>Prozessor</b>            | 200 MHz   |
| <b>Schnittstelle</b>        | USB 2.0 Full-Speed  |
| <b>Druckgeschwindigkeit</b> | Bis zu 20 Seiten/Minute                                       |
| <b>Auflösung</b>            | Bis zu 600 x 600 dpi (2.400 x 600 dpi mit Resolution Control) |
| <b>Arbeitsspeicher</b>      | 1 MB  |
| <b>Druck der 1. Seite</b>   | < 10 Sekunden (aus Bereitschaft)                              |
| <b>Aufwärmzeit</b>          | < 18 Sekunden (aus Schlafmodus)                               |
| <b>Emulation</b>            | GDI   |
| <b>Kontrollpanel</b>        | LED   |
| <b>Gerätefarbe</b>          | HL-1110: grau/schwarz<br>HL-1112: schwarz/grau                |
| <b>Garantie</b>             | 3 Jahre   |

### Druckertreiber-Funktionen

|   |   |
|---|---|
| <b>N-auf-1 Druck<sup>3</sup></b>            | 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken   |
| <b>Poster-Druck<sup>4</sup></b>             | 1 A4-Seite auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten vergrößern  |
| <b>Wasserzeichen-Druck<sup>4</sup></b>      | Ausdruck mit vordefiniertem Text oder mit eigenen benutzerdefinierten Informationen   |
| <b>Kopf- und Fußzeile<sup>4</sup></b>       | Fügen Sie auf Ihren gedruckten Dokumenten eine Identifikation ein (Datum und Uhrzeit, eine kurze Nachricht oder den PC Nutzernamen) |
| <b>Manueller Duplexdruck<sup>4</sup></b>    | Beidseitiger Druck durch manuelles Wenden des Blattes   |
| <b>Broschürendruck<sup>4</sup></b>          | Drucken Sie Dokumente im A5 Broschüren-Format indem Sie den manuellen Duplexdruck verwenden   |
| <b>Leere Seite überspringen<sup>4</sup></b> | Ignoriert jede leere Seite in Ihrer Datei   |
| <b>Druckprofile<sup>3</sup></b>             | Speichern Sie Ihre bevorzugten Druckeinstellungen als Profil zur einfachen Wiederverwendung   |

### Papiermanagement

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Papierzufuhr<sup>2</sup></b> | 150 Blatt          |
| <b>Papierablage<sup>2</sup></b> | 50 Blatt face-down |

### Druckmedien

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Medienarten &amp; -grammaturen</b> | Normalpapier, Recyclingpapier (65 – 105 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Medienformate</b>                  | A4, Letter, Legal, Folio                                   |

<sup>1</sup> Reichweite gemäß ISO/IEC 19752

<sup>2</sup> Mit 80g/m<sup>2</sup> Papier

<sup>3</sup> Nur Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Nur Windows®

<sup>5</sup> Über optionalen, kostenlosen Download (<http://solutions.brother.com>)

<sup>6</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen dient zum Vergleich mit anderen Brother Produkten. Für eine maximale Lebensdauer sollten Sie einen Drucker wählen, dessen Druckvolumen stark über Ihren Bedürfnissen liegt.

### Verbrauchsmaterial

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Toner im Lieferumfang</b> | Ca. 700 Seiten <sup>1</sup>   |
| <b>Standard-Toner</b>        | TN-1050 – ca. 1.000 Seiten <sup>1</sup>   |
| <b>Trommel</b>               | DR-1050 – ca. 10.000 Seiten   |
| <b>Lieferumfang</b>          | Toner für ca. 700 Seiten <sup>1</sup> , Trommel, Netzkabel (integriert), Treiber für Windows®, Installationsanleitung, Datenkabel NICHT im Lieferumfang |

Wie oft die Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen, ist von der Komplexität der Ausdrücke, der durchschnittlichen Deckung, der Papiergröße, der Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und von der Art der Druckmedien abhängig.

### Betriebssysteme

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Windows®</b>              | Windows 8® (32 & 64 bit)<br>Windows 7® (32 & 64 bit)<br>Windows Vista® (32 & 64 bit)<br>Windows® XP Professional (32 & 64 bit)<br>Windows® XP Home Edition<br>Windows® Server 2012 & 2008R2<br>Windows® Server 2008 (32 & 64 bit)<br>Windows® Server 2003 (32 & 64 bit) |
| <b>Macintosh<sup>5</sup></b> | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x   |
| <b>Linux<sup>5</sup></b>     | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)   |

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://solutions.brother.com>

### Abmessungen & Gewicht

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Mit Karton (B x H x T)</b>  | 415 x 294 x 313 mm - 5,3 kg |
| <b>Ohne Karton (B x H x T)</b> | 340 x 189 x 238 mm - 4,5 kg |

### Druckvolumen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Optimales, monatliches Druckvolumen</b> | Bis zu Ø 1.800 Seiten       |
| <b>Maximales Druckvolumen<sup>6</sup></b>  | Bis zu 9.000 Seiten (Monat) |

### Ökologie

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 380 W im Druck, 40 W in Bereitschaft, 0,5 W im Tiefschlafmodus, 0,28 W ausgeschaltet |
| <b>TEC-Wert</b>            | 0,7 kWh /Woche   |
| <b>Schalldruckpegel</b>    | 51 dB im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft   |
| <b>Schalleistungspegel</b> | 6,6 B im Druck, nicht hörbar in Bereitschaft   |
| <b>Energiesparmodus</b>    | Reduziert den Stromverbrauch des Druckers  |
| <b>Tonersparmodus</b>      | Reduziert den Tonerverbrauch des Druckers  |
| <b>Energy Star</b>         | Ja   |