Delock Aktiver mini DisplayPort 1.4 zu HDMI Adapter 4K 60 Hz (HDR)

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.

Aktiver Adapter
Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x mini DisplayPort Stecker >
  1 x HDMI-A Buchse
- Chipsatz: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 und High Speed HDMI Spezifikation
- Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
- Signalrichtung: mini DisplayPort Eingang > HDMI Ausgang
- Drahtquerschnitt:
  32 AWG Datenleitung
  28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Anschlüsse: goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 18 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- 1 x Ferritkern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 20 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Eine freie mini DisplayPort Buchse

Packungsinhalt

- Adapter mini DisplayPort zu HDMI

Artikel-Nr. 65302

EAN: 4043619653027

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen





Allgemein	
Spezifikation:	High Speed HDMI
	HDCP 1.4
	DisplayPort 1.4
	HDR
	HDCP 2.3
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x mini DisplayPort Stecker
Anschluss 2:	1 x HDMI-A Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Parade PS186
Datentransferrate:	18 Gbps
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	20 cm
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leiterquerschnitt:	32 AWG Datenleitung
	28 AWG Stromleitung
Farbe:	grau / schwarz
Kabeldurchmesser:	5 mm