

Akku - Radio mit Laterne LXT

DMR056

14,4 V / 18 V • 1.000 lx

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Die DMR056 ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann FM /DAB / DAB+ empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige. Mit einem Gurt kann die Laterne auch seitlich aufgehängt werden um für bessere Ausleuchtung zu sorgen. Auf der Oberseite ist ein Taschenlampe angebracht und die Lichtwärme der Laterne kann in 3 Stufen gewählt werden.



LXT **XPT**  **Bluetooth®** 

Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	310 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 145 / 55 lx
Frequenzband DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	16 / 30 / 44 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	19 / 37 / 53 h
Gewicht mit Akku	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 129 x 289 mm
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	8,5 / 16 / 24 h
Bluetooth	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers 18V	3 W
Gewicht ohne Akku	0,98 kg

Spezifikationen

- Akkuschutzsystem mit Kontrollleuchte. Schaltet die Stromversorgung automatisch aus, wenn die Akkuladung niedrig ist.
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Memory-Funktion - zum Speichern von bis zu 9 Radiosendern

EAN 0088381763509

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

SE00001178

Tragegurt mit Haken



Passendes Zubehör

GM00002373

Schultergurt mit Haken



SE00001178

Tragegurt mit Haken

