XORO DAB 700 IR (XOR400903)

WLAN-Stereo-Internetradio, DAB+, Spotify Connect, USB, UPNP, Bluetooth, Musik Streaming, 6.09 cm Farb-Display, 2 x 10W DSP, F-Stecker für DAB Antenne



- **WLAN-Stereo-Internetradio**
- **DAB+ und UKW Empfänger**
- **F-Stecker**
- **Spotify Connect**
- **Bluetooth**
- **Musikwiedergabe vom USB-Stick**
- **Klangstarker Stereo-Lautsprecher 2 x 10 Watt mit DSP**
- **Weckfunktion und Wetterinformation**
- **5.200 Wetterstationen (über 400 in Deutschland)**
- **Großes, vollgrafisches Farb-TFT-Display mit 2,4" und dimmbarer Beleuchtung**
- **WiFi-kompatibel: WLAN IEEE 802.11 b/g/n**
- **Einfache Bedienung über Tasten, Fernbedienung oder per App über ein Smartphone**
- **Anschlüsse: USB 2.0, AUX IN, LINE Out (3,5-mm-Klinke)**
- **8 verschiedene Schlafklänge (Vogelgezwitscher, Regen etc.)**
- **Senderverwaltung: Sortierung nach Top 20, Genre, Land, Favoriten u.v.m.**

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	12V DC/2A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	max.: 24W; Standby: < 0,4W
Abmessungen:	280 x 110 x 120 mm
Gewicht:	1,58 Kg

Audio

Ausgangsleistung:	2 x 10 Watt

Internet Radio

Internet-Radiosender:	30.000 +
Speicherplätze:	Internet Radio 250 DAB+/FM 99 Sender

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial

Anschlüsse

Audio:	1x AUX IN 1x LINE OUT
Daten:	USB 2.0

Display und Bedienelemente

Display:	2,4 Zoll farbig vollgrafisches LCD-Display
Nahbedienung:	8 Tasten und 1 Drehregler

Media Player

Speichermedien:	USB-Massenspeichergeräte mit FAT/ VFAT
Audio Format:	MP3, FLAC,WMA,WAV,AAC, AAC+

Wecker

Anzahl der Wecker:	2
Wecker Art:	Beep, USB , Internet Radio, DAB+ / FM Radio
Snooze- Funktion:	15 / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 Minuten

Funktionen

Radio Funktionen:	DAB / DAB+ / FM Radioempfang Alarmfunktion, Einschlaftimer
Netzwerk Funktionen (Stand 05/2017):	Wettervorhersage, Börsen Index Information
Schlafklang Kanäle:	Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0 - 40° C
Luftfeuchtigkeit:	5 - 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	410 x 180 x 168 mm
Gewicht OVP:	2.15 Kg
Exportkartonmaße:	420 x 405 x 345 mm
Exportkartongewicht:	9.0 Kg
Verpackungseinheit:	4 Stk.
EAN:	4260427612866
Artikelnummer:	XOR400903

Lieferumfang

:	XORO DAB 700 IR Netzteil Fernbedienung Bedienungsanleitung

MAS Elektronik AG
Weidegrund 3
21614 Buxtehude

Tel: + 49 4161 800 24-0
Fax: + 49 4161 800 24-61
E-Mail: xoro@mas.de

Visit us online:
www.xoro.de
fb.com/xoroofficial