



LED Leuchtmittel Set (E27)

RGBW Multicolor Light

Dieses SCHWAIGER® Set beinhaltet zwei RGBW LED Leuchtmittel (E27-Fassung) und eine Funkfernbedienung. Die LED Leuchtmittel sind auf die gewünschte Lichtintensität dimmbar und in der Farbtemperatur beispielsweise von Hellrot bis Dunkelrot regelbar. Mit

der Fernbedienung können bis zu 16 LED Leuchtmittel angelernt und in Gruppen geschaltet werden.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr.
EAN

HALSET300
4004005018783



HIGHLIGHTS (HALSET300)

- SET bestehend aus:
 - » 2x LED Leuchtmittel (E27)
 - » 1x Funkfernbedienung
- Direkt über die Fernbedienung steuerbar
- Ein- und Ausschalten
- Gruppenschaltung programmierbar
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: 2x Leuchtmittel, 1x Funkfernbedienung, 2x Batterie (LR03/AAA), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee v3.0
Energieeffizienz	A+

Lichtfarbe	RGBW Multicolor
Sockel	E27

LED LEUCHTMITTEL (E27)

- Dimmbares Licht
- Einstellung der RGBW - Lichtfarbe
- Farbtemperatur regelbar
- Lichtintensität (Helligkeit) einstellbar
- Bedienung mit der SCHWAIGER App über das Gateway oder direkt über die Fernbedienung (ZHF02-MK)
- Lieferumfang: 1x Leuchtmittel, Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee v3.0
Energieeffizienz	A+
Spannungsversorgung	220 - 240 V AC , 50/60 Hz
Lichtfarbe	RGBW Multicolor
Lumen	806 Lm
Energieverbrauch	9 kWh /1000 h
Sockel	E27
Leistung	8,5 W
Entspricht alt	60 W
Farbtemperatur	1.800 - 6.500 K

Abstrahlwinkel	230 °
Dimmbar	Ja
Lebensdauer (LED)	25000 h
Schaltzyklen	25000 x
Betriebstemperatur	-20 bis 40 °C
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite)	60 mm
Abmessungen (Höhe)	110 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Verpackungsart	Karton

FUNKFERNBEDIENUNG

- Bedienung von LED Leuchtmitteln (Generation ZigBee 3.0) der HOME4YOU-Serie
- Ein- und Ausschalten
- Lichtintensität (Helligkeit) einstellbar
- Farbtemperatur regelbar
- Einstellung der RGBW - Lichtfarbe
- Gruppenschaltung programmierbar
- Reset Taste auf der Rückseite
- Batteriebetrieben
- Lieferumfang: 1x Fernbedienung, 2x Batterie (LR03/AAA), Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Integrierte Protokolle	ZigBee
Spannungsversorgung	über Batterie: 1,5 V (2 Stück)
Reichweite	30 m
Batterietyp	LR03 (AAA)
Gewicht	45 g

Abmessungen (Breite)	46 mm
Abmessungen (Höhe)	114,5 mm
Abmessungen (Tiefe)	22 mm
Verpackungsart	Karton