Legrand Austria GmbH Floridsdorfer Hauptstr. 1, A-1210 Wien TEL: +43 (0) 1 277 62 - office.austria@legrand.at



DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 32A, 4-polig, 6kA, 30mA, Typ F, 400VAC, 4TE

Best.-Nr. 411247

https://ekatalog.legrand.at/produkt/411247

€ 500.75 Unverbindliche Preisempfehlung (Exkl. MwSt)

Artikelbeschreibung

Legrand FI/LS-Schalter DX3, 4-polig, Typ F, Mischfrequenzsensitiv nach EN 62423, EN 61009-1, VDE 0664-20, kurzzeitverzögert, verzögert mindestens 10 ms, Bemessungsstrom In 32 A, Bemessungsfehlerstrom Idn 30 mA.C-Charakteristik, Bemessungsspannung Un 400 VAC , Bemessungsfrequenz 50 Hz, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA, Stoßstromfest bis 3000 A, Energiebegrenzungsklasse 3, Auslöseanzeige: gelb=Fehlerstrom-oder Prüftastenauslösung, farblos= Kurzschluss-oder Handauslösung. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich.

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 32A, 4-polig, 6kA, 30mA, Typ F, 400VAC, 4TE
Serie/Typ: Lexic DX3
Hersteller: Legrand
Rabattgruppe: L11

Zolltarifnummer: 85362090
EAN-Code: 3245064112475
Gewicht (netto): 0,508 Kg

Mindestabnahmemenge: 1

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.31



Montagehinweis
LE04155AB.pdf



Zertifikat
LGSEQIPORA.pdf NF-



Datenblatt
F01315EN-02.pdf



Zertifikat
LGSZYFUUPY.pdf VDE

Links



http://www.legrand.be/nl/xlpro/info
http://www.legrand.be/nl/xlpro/info

http://www.legrand.be/nl/xlpro/info



Logiciel XL Pro³ Tableaux
http://www.legrand.be/fr/xlpro/info



http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info
http://www.legrand.be/nl/xlproberekening/info



Logiciel XL Pro³ Calculation
http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info



XL Pro³ Tool Selectiviteit/filitatie
http://www.legrand.be/nl/xlprotoolselectiviteitfiliatie/info

Bilder

