

# ASUSPRO SimPro Dock

## Einfach verbinden und alles erweitern

- Leistungsfähige USB-C Dockingstation für ASUSPRO B9440 und P4540 Notebooks
- Optimal für Dual Display Setups: 2x DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA
- 4x USB 3.1 (2x Fast Charging), USB-C 3.1, Gigabit-LAN, Kartenleser, Headset Jack
- Lade- und An-/Aus-Funktion
- Inklusive 120 Watt Power-Adapter



### Alle Anschlüsse in einem

Die ASUSPRO SimPro Dock ist die kompakte Dockinglösung, mit der Sie Ihr ASUSPRO Business-Notebook auf einen Schlag um zahlreiche, nützliche Schnittstellen erweitern. Schließen Sie eine Vielzahl von Peripherie-Geräten an, laden Sie Mobilgeräte mit den zwei Fast-Charging USB-Anschlüssen an der Vorderseite schneller auf und genießen Sie volle Flexibilität im Business-Alltag.

### Full HD Dual Displays

Die SimPro Dock ermöglicht mit den beiden DisplayPort-Anschlüssen oder via DisplayPort und VGA, DisplayPort und HDMI sowie HDMI und VGA den simultanen Anschluss von zwei separaten Full HD Monitoren.

### Smarte, vollintegrierte Vernetzung

Mit einem Druck auf den Power-Knopf des Docks kann das per USB-C angeschlossene Notebook eingeschaltet werden – und während des Betriebs wird Ihr Notebook aufgeladen. Für reibungslose Web- und Netzwerkverbindungen per Gigabit-LAN wird die MAC-Adresse darüber hinaus automatisch vom Notebook zum Dock übertragen.

### Optimiert für ASUSPRO Business-Notebooks

Die SimPro Dock ist auf den Einsatz mit ASUSPRO Business-Notebooks B9440 und P4540 abgestimmt.



### Spezifikationen

**EAN:** 4712900597585

**Artikelnummer:** 90NX0121-P00450

**Anschlüsse:** 1x 3,5mm, 1x USB 3.1 Gen1 Type-C, 4 x USB 3.0 Type-A, 1x SD Card, 2x Display Port (max. 1920 x 1200/60fps), 1x HDMI (max. 1920 x 1200/60fps), 1x VGA (max. 1920 x 1080/60fps), 1x RJ45 LAN, 1x Kensington Lock, 1x DC-in (4.5mm), 1x USB Type-C Link zu Notebook

**Max. Auflösung:** 1920 x 1200

**Farbe:** Schwarz

**Abmessungen:** 82 x 128 x 38 mm

**Leistung:** 120 Watt

**Gewicht:** 373,5 g

**Kompatibilität:** ASUS Pro Serien B9440, P4540

**Garantie:** 12 Monate