

DIGITRADIO 371 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit kabelloser Ladefunktion und App-Steuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029712	Schwarz	0000/2971	3,19 kg	2,42 kg	35 x 12 x 21 cm	42,5 x 17,5 x 28 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio mit RDS und PLL
- Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio
- TFT-Farbdisplay (2,4")
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)
- USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
- Wireless Charging
- Integrierte WLAN-Konnektivität
- Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4,2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Dimmbar : Ja

RadioVIS : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS : Ja

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

Wireless charging : Ja (10 Watt)

WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Netzteilart : Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE
Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : <2 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 38 W
Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

LIEFERUMFANG
DIGITRADIO 371 IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung