

Lichtsensord | Zigbee 3.0 | Batteriebetrieben / Stromversorgung über USB | Detektorwinkel: 100 ° | Detektorreichweite: 7 m | Max. Batterie-Lebensdauer: 24 Monate | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: ZBSM20WT | Product EAN number: 5412810408894

Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	1 Stück
App erhältlich für	Android™
	IOS
Batterietyp – Energie	CR123A
Betriebstemperaturbereich	-10 - 50 °C
Detektorreichweite	7 m
Detektorwinkel	100 °
Eingangsspannung	1.5 V DC
Eingangsstrom	0.02 A
Erforderliche Batterien (enthalten)	1x CR123A
Farbe	Weiss
Geräteeingangsanschluss	Micro USB
Kompatibel mit	Nedis® SmartLife
Kontrolle durch mobile App	Ja
Material	Kunststoff
Max. Batterie-Lebensdauer	24 Monate
maximale Antennenreichweite	1 dBi
Maximale Sendeleistung	10 dBm
Maximaler Energieverbrauch	0.05 W
Netzstecker	USB
Sendefrequenzbereich	2405 - 2480 MHz
Sensortechnik	PIR
Sensortyp	Lichtsensord
Stromquellentyp	Batteriebetrieben
	Stromversorgung über USB
Unterstützt Kabellose Technologie	Zigbee 3.0

Verpackungsinformationen

Marke	Nedis
Bestellcode	ZBSM20WT
EAN single product:	5412810408894
EAN Inner carton:	5412810442904
EAN Outer carton:	5412810442898
Verpackung	Giftbox with eurolock
Verpackungsinhalt	PIR-Bewegungssensord
	Kurzanleitung

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
1	45 mm	150 mm	65 mm	91 g
8	100 mm	145 mm	265 mm	802 g
120	290 mm	465 mm	520 mm	13400 g



5 412810 408894



Zigbee
Motion Sensor (PIR)



App control



Schedule & timer

