| Art.-Nr. | VE | PG | EAN |
|---|---|---|---|
| 803202012 | 10 | 112 | 4 008224 954224 |



Dimmer mit Dreh-Ausschalter (Phasenanschnitt), 40-400W/VA, 230V~, 50Hz, für Glüh-und 230V-Halogen sowie Niedervolt-Halogenlampen mit dimmbaren konventionellen Trafos, nicht für elektronische Trafos, Angaben der Trafo-Hersteller beachten, Komplettgerät, arktis

| Technische Daten | 803202012 |
|---|---|
| Zusammenstellung | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| Bedienungsart | Dreh-/Druckknopf |
| Lastart | induktive Last |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | weiß |
| Farbe (benutzerdefiniert) | arktisweiß |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Seriendimmer | Nein |
| Nebenstelleneingang | Nein |
| Lichtwertspeicher | Nein |
| Verwendbar mit Taste | Nein |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | Nein |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | Nein |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | Nein |
| Verwendbar mit Funktaste | Nein |
| Verwendbar mit IR-Taste | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Transparent | Nein |
| Frequenz | 50Hz |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.